

## Комплект поставки



1. Тестер



2. Паспорт изделия

### Общие сведения (назначение)

Тестер розеток предназначен для проверки правильности подключения электрических розеток, соединительных кабелей и тестирования устройств защитного отключения (УЗО).

Он определяет перепутанные местами и неподключенные провода и проверяет, как выключатель дифференциального тока сработает в штатном случае (эффективность защиты от токов повреждения в 30мА). Снабжен световой сигнализацией.

### ВНИМАНИЕ!

Перед началом работы необходимо ознакомиться с данным руководством и строго следовать его требованиям:

- Нельзя тестировать сеть напряжением выше 250В.
- Тестер предназначен для работы на короткий промежуток времени менее 2 мин. После этого необходимо отсоединить тестер и сделать небольшую паузу.
- Проверьте исправность тестера перед началом работы.
- При наличии следов механического повреждения не используйте тестер.
- Тестер не определяет инверсию «земли» и «нейтрали».
- Прибор проверяет работу дифференциальных устройств электрической защиты (УЗО), тестирование производится при наличии напряжения. Поэтому перед тестированием следует убедиться в том, что все бытовые приборы и оборудование отключены от данной линии.

**Внимание!** Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не ухудшающие технические характеристики изделия и не влияющие на безопасность конечной продукции, без отражения этого в паспорте изделия и уведомления потребителя.

### Проверки правильности подключения электрической розетки

Подключите тестер к тестируемой электрической розетке. При правильном подключении розетки горят два зеленых светодиода. Во всех остальных случаях – подключение проводов ошибочное. Таблица ошибочных комбинаций приведена ниже.

### Таблица комбинаций

Состояние светодиода 1	Состояние светодиода 2	Состояние светодиода 3	Описание
не горит	зеленый	зеленый	Розетка подключена правильно
не горит	зеленый	не горит	Обрыв заземления
не горит	не горит	зеленый	Обрыв нуля
не горит	зеленый	не горит	Неправильное подключение фазы/нуля
не горит	не горит	зеленый	Неправильное подключение фазы/заземления
не горит	зеленый	зеленый	Неправильное подключение фазы/нуля и обрыв нуля
не горит	зеленый	не горит	Обрыв фазы

### Проверка узо

Перед проведением проверки УЗО необходимо убедиться, что все провода правильно подключены к электрической розетке (на тестере горят два зеленых светодиода). Нажмите кнопку ТЕСТ УЗО. Если УЗО исправно произойдет отключение электропитания.

### В случае обнаружения неисправности

При возникновении неисправности (короткое замыкание/искрение/оплавление/возгорание и т.п.), необходимо отключить электропитание. Запрещается производить тушение с помощью воды или легковоспламеняющихся предметов. Воспользуйтесь специальными средствами пожаротушения. После устранения угрозы – обратиться по месту приобретения тестера.

### Утилизация и реализация

Продукция свободно реализуется на территории РФ и ЕАЭС всем потребителям через розничные магазины. Особых требований к реализации нет. Тестер не содержит опасных веществ. По окончании срока службы тестер рекомендуется отправить на переработку с целью защиты окружающей среды от загрязнения.

### Транспортировка и хранение

Транспортирование осуществляется в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту продукции от повреждения и попадания влаги. Изделия должны храниться в помещении в транспортной упаковке при температуре +5 до +45 и относительной влажности не более 80%.

### Сертификация

Продукция соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» на основании Декларации соответствия ЕАЭС N RU Д-ДЕ.МН 06.В.01400/20 от 18.09.2020, действует до 17.09.2025, выданной Лабораторным центром ООО «МосСтандарт». Регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.31112.ИЛО039.

### Дата производства

Указана на упаковке согласно серии: 00.00 (первые две цифры – месяц изготовления, вторые две цифры – год изготовления).

### Гарантия

12 месяцев с даты покупки изделия при условии соблюдения правил эксплуатации. Замена вышедшего из строя изделия может быть осуществлена при наличии кассового чека или заполненного паспорта изделия. Настоящая гарантия не распространяется на предохранители, разовые батарейки, а также на случаи повреждения в результате небрежного обращения, внесения конструктивных изменений, повышенной загрязненности, ненадлежащего обращения и ненадлежащих условий эксплуатации.

### Гарантийный талон

Модель   артикул	Дата продажи	Место продажи	Подпись, штамп продавца

**RU**

1. **Наименование продукции:** Тестер розеток и УЗО
2. **Область применения:** В быту.
3. **Хранение:** Хранить в упаковке, перевозить в закрытом транспорте, не требует специальной утилизации.
4. **Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):** Не бросать, беречь от повреждений, от попадания влаги на проводку.
5. **Информация о мерах, которые следует принять при обнаружении неисправности продукции:**

При возникновении неисправности, (как то – короткое замыкание / искрение / оплавление / возгорание и т.п.) необходимо отключить электропитание. Запрещается производить тушение с помощью воды или легковоспламеняющихся предметов. Воспользуйтесь специальными средствами пожаротушения. После устранения угрозы – обратиться по месту приобретения светильника.

**6. Месяц / год изготовления продукции, срок службы, гарантийный срок:**  
Дата изготовления указана на корпусе изделия или на упаковке согласно серии:

00.00 (первые две цифры – месяц изготовления, вторые две цифры – год изготовления). Срок службы – 5 лет. Гарантийный срок – 12 месяцев.

**7. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного представителя), импортера, информация для связи с ними:**

**Производитель:** РЕВ Риттер (Чайна) ГмбХ, 9Ф, стр. А, Хэн Юань Плаза, № 1988, Бетсанхуан Роуд, Сикси, Нингбо, Китай. duwi.ru

**Уполномоченная организация / Импортер:** ООО ТД «Пан Электрик», 141407, Россия, Московская область, г. Химки, ул. Панфилова, влд. 21, стр. 1, эт. 08, пом. 0802. Телефон: +7 (495) 739-39-20.

**8. Свидетельство о приёме:**

Продукция торговой марки duwi изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признана годной для эксплуатации.

**9. Комплектность:** изделие, паспорт изделия, упаковка.

**Producer:** REV Ritter (China) GmbH, 9F, Building A, Hengyuan Plaza, No.1988, Beisanhuan East Rd., Cixi, Ningbo, China. duwi.ru

**Производитель:** РЕВ Риттер (Чайна) ГмбХ, 9Ф, стр. А, Хэн Юань Плаза, № 1988, Бетсанхуан Роуд, Сикси, Нингбо, Китай.

**Уполномоченная организация / Импортер:**

ООО ТД «Пан Электрик», 141407, Россия, Московская область, г. Химки, ул. Панфилова, влд. 21, стр. 1, эт. 08, пом. 0802. Телефон: +7 (495) 739-39-20.

**KZ**

1. **Өнімнің атауы:** розеткаларды тексеруші және УЗО.
2. **Қолдану саласы:** күнделікті өмірде.
3. **Сақтау:** қаптамада сақтау, жабық көлікте тасымалдау, арнайы жоюды қажет етпейді.
4. **Қауіпсіз пайдалану (пайдалану) қағидалары мен шарттары:** Лақтырмаңыз, зақымданудан, сымға ылғал түсуден қорғаңыз.
5. **Өнімнің ақаулығы анықталған кезде қабылданатын шаралар туралы ақпарат:**

Ақаулық пайда болған кезде (қысқа тұйықталу / ұшқын / Балқыма / жану және т.б.) электр қоректендіруді ажырату қажет. Судың немесе тез тұтанатын заттардың көмегімен сөндіруге тыйым салынады. Арнайы өрт сөндіру құралдарын пайдаланыңыз. Қауіп жойылғаннан кейін-шамды сатып алу орнына хабарласыңыз.

**6. Өнімді дайындау айы / жылы, қызмет ету мерзімі, кепілдік мерзімі:**  
Дайындалған күні бұйымның корпусында немесе қаптамасында серияға сәйкес көрсетілген:

00.00 (алғашқы екі Сан – дайындалған айы, екінші екі Сан – Шығарылған жылы). Қызмет мерзімі – 5 жыл. Кепілдік мерзімі – 12 ай.

**7. Дайындаушының (уәкілетті өкілдің), импорттаушының атауы және орналасқан жері, олармен байланысуға арналған ақпарат:**

**Өндіруші:** REV Ritter (China) GmbH, 9F, Building A, Hengyuan Plaza, No.1988, Beisanhuan East Rd., Cixi, Ningbo, China. duwi.ru

**Уәкілетті ұйым / импорттаушы:** «Пан Электрик» СҰ ЖШҚ, 141407, Мәскеу облысы, Химки қ., Панфилов к-сі, 21-іелік, 1-құр., 08-қаб., 0802 жай.

Телефон: +7 (495) 739-39-20.

**8. Қабылдау туралы куәлік:**

Duwi сауда маркасының өнімі Мемлекеттік стандарттардың міндетті талаптарына, қолданыстағы техникалық құжаттамаға сәйкес дайындалған және қабылданған және пайдалануға жарамды деп танылған.


**9. Жиынтықтылығы:** өнім, өнім паспорты, қаптама.



Чат-бот  
службы поддержки  
ответит на все вопросы



**Тестер-индикатор правильного подключения розеток и УЗО 26009 7**



Паспорт изделия

**Технические характеристики**

Рабочее напряжение	230 В, 50 Гц
Номинальный ток отключения УЗО	30 мА
Индикация правильности подключения розетки	светодиодная
Время непрерывной работы	не более 2-х минут
Рабочая температура	-10°С до +30°С
Вес	56 г