

**СВЕТИЛЬНИК ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ СТАЦИОНАРНЫЙ, Т.М. "FERON" СЕРИИ: ML  
МОДЕЛИ: ML174, ML175, ML178**


**Инструкция по эксплуатации и технический паспорт**

**1. Назначение изделия**

- 1.1 Данные светильники ТМ "FERON" предназначены для общего и декоративного освещения жилых и общественных помещений, подсветки полок и ниш, освещения торговых витрин, освещения гостиных, спален, кухонь и пр.
- 1.2 Светильники устанавливаются накладным монтажом на плоскую поверхность из нормально воспламеняемого строительного материала.
- 1.3 Светильники предназначены для использования с галогенными, энергосберегающими или светодиодными лампами с цоколем GU10 рассчитанными для использования в сетях переменного тока с номинальным напряжением 230В, и имеющими мощность, не превышающую 35Вт (лампа не входит в комплект поставки).
- 1.4 Светильники предназначены для использования только внутри сухих отапливаемых помещений.

**2. Технические характеристики**

|   |   |
|---|---|
| Модель  | ML174, ML175, ML178                         |
| Напряжение питания лампы                      | 230В/50Гц                                   |
| Тип лампы                                     | Светодиодная, энергосберегающая, галогенная |
| Патрон  | GU10  |
| Максимальная мощность лампы                   | 35Вт  |
| Температура окружающей среды                  | +0°С... +40°С                               |
| Относительная влажность                       | не более 75%                                |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I   |
| Материал корпуса                              | Алюминий, покрытый порошковой краской       |
| Степень защиты от пыли и влаги                | IP20  |
| Климатическое исполнение                      | УХЛ4  |
| Цвет корпуса                                  | См. на упаковке                             |
| Установочный размер                           | См. на схеме (только для ML174, ML175)      |
| Габаритный размер (диаметр×высота)            | См. на упаковке                             |



**3. Комплектность**

- Светильник
- Инструкция по эксплуатации
- Установочный комплект
- Упаковка

**4. Монтаж и подключение**

- 4.1 Извлеките светильник из упаковки, проведите его внешний осмотр.
- 4.2 Обесточьте и подготовьте к подключению кабель питающей сети. Подведите питающий кабель к месту установки светильника.
- 4.3 Выполните разметку потолка и подготовку монтажных отверстий в соответствии с установочными размерами светильника, указанными на упаковке светильника и в данной инструкции.
- 4.4 Аккуратно вытащите кольцо с держателем лампы из светильника, как показано на схеме (кольцо именно вытаскивается, не выкручивается).
- 4.5 Выкрутите основание светильника. Для этого удобно продеть отвертку в одно из крепежных отверстий и повернуть ее по часовой стрелке.
- 4.6 Проденьте питающий провод в кабельный ввод (см. на схеме) и подключите провода кабеля на клеммную колодку согласно обозначениям на схеме.
- 4.7 Закрепите светильник на монтажной поверхности при помощи саморезов.
- 4.8 Вставьте лампу с цоколем GU10 в патрон светильника.
- 4.9 Накрутите корпус светильника на закрепленное основание.
- 4.10 Зафиксируйте лампу при помощи держателя лампы на внешнем кольце.
- 4.11 Установите кольцо в светильник, убедитесь, что лампа установлена ровно, и кольцо надежно зафиксировано.
- 4.12 Включите питание.

**5. Обслуживание и ремонт**

- 5.1 Все работы по обслуживанию светильника осуществлять только при выключенном электропитании.
- 5.2 Протирку светильника от пыли производить мягкой тканью по мере необходимости. При загрязнении светильника использовать растворитель запрещено, используйте влажную тряпку или обычный ластик.
- 5.3 Замену лампы осуществлять по мере необходимости.

**6. Возможные неисправности**

| Неисправность          | Причина появления   | Способы устранения  |
|------------------------|---|---|
| Светильник не работает | Отсутствие напряжения в сети                              | Восстановите напряжение в сети.                               |
|                        | Вышла из строя лампа                                      | Замените лампу  |
|                        | Обрыв контакта, нарушена целостность кабеля питающей сети | Проверьте подключение и целостность изоляции питающего кабеля |

|  |                          |   |
|--|--------------------------|---|
|  | Неправильное подключение | Проверьте схему подключения, при необходимости исправьте неисправность. |
|--|--------------------------|---|

Если после произведенных действий светильник не загорается, то дальнейший ремонт не целесообразен (неисправимый дефект). Обратитесь в место продажи светильника

## 7. Меры безопасности

- 7.1 Все работы со светильником осуществлять только при отключенном электропитании.
- 7.2 Светильники предназначены для использования только внутри помещений.
- 7.3 Установочные и электротехнические работы со светильником должны осуществлять лица, имеющие необходимые группы допуска по электробезопасности.
- 7.4 Не использовать светильник, в случае если нарушена целостность изоляции кабеля питающей сети.
- 7.5 В светильник можно устанавливать только тот тип и мощность ламп, который указан в данной инструкции.

## 8. Хранение

Светильники хранятся в картонных коробках в ящиках или на стеллажах в сухих отапливаемых помещениях.

## 9. Транспортировка

Светильник в упаковке пригоден для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

## 10. Утилизация

Изделие не содержит дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. По истечении срока службы изделие необходимо разобрать на детали, рассортировать по видам материалов и утилизировать как твердые бытовые отходы.

## 11. Сертификация

Продукция сертифицирована на соответствие требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Продукция изготовлена в соответствии с Директивами 2014/35/EU «Низковольтное оборудование», 2014/30/EU «Электромагнитная совместимость».

## 12. Информация об изготовителе и дата производства

Сделано в Китае. Изготовитель: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu'ai, Ningbo, China/ООО "Нингбо Юсинг Электроникс Компания", зона Цивил Индастриал, населенный пункт Пуген, Цюай, г. Нингбо, Китай. Официальный представитель в РФ: ООО «ФЕРОН» 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д.65, стр. 1, этаж 5, помещение XVI, комната 41, телефон +7 (499) 394-10-52, www.feron.ru. Импортер: ООО «СИЛА СВЕТА» Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 48, тел. +7(499)394-69-26. Дата изготовления нанесена на корпус изделия в формате ММ.ГГГГ, где ММ – месяц изготовления, ГГГГ – год изготовления.

## 13. Гарантийные обязательства

- Условия гарантии на светильник уточняйте на месте продажи товара. Максимальный срок гарантии на светильник 1 год (12 месяцев) с момента продажи. Гарантия предоставляется на внешний вид светильника, при условии эксплуатации светильника с указанным в данной инструкции типом ламп.
- Гарантийные обязательства осуществляются на месте продажи товара, Поставщик не производит гарантийное обслуживание розничных потребителей в обход непосредственного продавца товара.
- Началом гарантийного срока считается дата продажи товара, которая устанавливается на основании документов (или копий документов) удостоверяющих факт продажи, либо заполненного гарантийного талона (с указанием даты продажи, наименования изделия, даты окончания гарантии, подписи продавца, печати магазина).
- В случае отсутствия возможности точного установления даты продажи, гарантийный срок отсчитывается от даты производства товара, которая нанесена на корпус товара в виде надписи, гравировки или стикерованием.
- Гарантия недействительна, если изделие использовалось в целях, не соответствующих его прямому назначению; дефект возник после передачи изделия потребителю и вызван неправильным или небрежным обращением, не соблюдением требований, изложенных в данной инструкции. А также, в случае воздействия непреодолимых сил (в т.ч. пожара, наводнения, высоковольтных разрядов и молний и пр.), несчастным случаем, умышленными действиями потребителя или третьих лиц.

