

**СОЕДИНИТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТОРГОВОЙ МАРКИ "СТЕККЕР": ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЕРЕМЫЧКА ДЛЯ ЗНИ, СЕРИЯ (ТИП) LD
МОДЕЛИ: LD558-2-25, LD555-2-40, LD558-2-60, LD558-2-100, LD558-3-25, LD558-3-40, LD558-3-60, LD558-3-100, LD558-10-25, LD558-10-40, LD558-10-60, LD558-10-100**

Инструкция по эксплуатации и технический паспорт

1. Назначение изделия:

- 1.1 Перемычки (ребенки) используются для электрического соединения рядов клеммных сборок винтового типа (клеммы ЗНИ) в системах распределения.
1.2 Устанавливаются в центре клеммы в соответствующие пазы токоведущих пластин путем ввинчивания соединительного винта в шину. Выполнены в виде стальных пластин с 2, 3 или 10 выводами.

2. Технические характеристики

Модель	LD558-2-25	LD558-2-40	LD558-2-60	LD558-2-100	LD558-3-25	LD558-3-40	LD558-3-60	LD558-3-100	LD558-10-25	LD558-10-40	LD558-10-60	LD558-10-100
Материал контактной группы	Латунь, сталь											
Тип монтажа	Винтовой											
Количество соединителей	2				3				10			
Совместима с моделью ЗНИ	LD550-25, LD551-2-25	LD550-40, LD551-2-40	LD550-60, LD551-2-60	LD550-100, LD551-2-100	LD550-25, LD551-2-25	LD550-40, LD551-2-40	LD550-60, LD551-2-60	LD550-100, LD551-2-100	LD550-25, LD551-2-25	LD550-40, LD551-2-40	LD550-60, LD551-2-60	LD550-100, LD551-2-100
Номинальный ток, А Номинальное напряжение, В	25А 800V	32А 800V	50А 800V	70А 800V	25А 800V	32А 800V	50А 800V	70А 800V	25А 800V	32А 800V	50А 800V	70А 800V
Температура окружающей среды	от -60 до +110°C											
Климатическое исполнение	УХЛ3.1											

3. Требования безопасности

Монтаж соединений зажимов с помощью перемычек должен производить квалифицированный персонал в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок потребителей», прошедший обучение с присвоением группы по электробезопасности не ниже III до 1000В. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЬ МОНТАЖ (ДЕМОНТАЖ) СОЕДИНЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ!**

Все монтажные соединения должны быть надежно изолированы и защищены от попадания влаги, пыли, посторонних предметов и механического воздействия.

Запрещается использовать перемычки для зажимов, не подходящих для данной перемычки.

Запрещается использовать перемычки, имеющие механические повреждения и дефекты.

4. Хранение

Хранение товара осуществляется в упаковке в помещении при отсутствии агрессивной среды. Температура хранения от -25°C до +50°C, относительная влажность не более 80% при температуре 25°C. Не допускать воздействия влаги. Срок хранения товара в данных условиях не более 5 лет.

5. Транспортировка

Продукция в упаковке пригодна для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

6. Утилизация

По окончании срока эксплуатации перемычки необходимо утилизировать в соответствии с правилами утилизации твердых бытовых отходов.

7. Сертификация

Товар соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования». Продукция изготовлена в соответствии с Директивами 2014/35/EU «Низковольтное оборудование».

8. Информация об изготовителе

Изготовитель: Ningbo Yusing Lighting Co., Ltd., No.1199, Mingguang Rd. Jiangshan Town, Ningbo, China/"Нинбо Юсинг Лайтинг, Ко.", № 1199, Минггуан Роуд, Цзяншань Таун, Нинбо, Китай Филиалы завода-изготовителя: «Ningbo Yusing Electronics Co., LTD» Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu'ai, Ningbo, China / ООО "Нингбо Юсинг Электроникс Компания", зона Цивил Индастриал, населенный пункт Пуген, Цюай, г. Нингбо, Китай; «Zhejiang MEKA Electric Co., Ltd» No.8 Canghai Road, Lihai Town, Binhai New City, Shaoxing, Zhejiang Province, China/«Чжецзян МЕКА Электрик Ко., Лтд» №8 Цанхай Роад, Лихай Таун, Бинхай Нью Сити, Шаосин, провинция Чжецзян, Китай. Уполномоченный представитель: ООО «Штекер Свисс Групп», 117403, г. Москва, Востряковский проезд, д.10Б, стр.7, к.27. Телефон: +7 (499) 394-48-36. Импортёр: ООО «СИЛА СВЕТА» Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 48, тел. +7(499)394-69-26
Произведено в Китае.

