

ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ТМ «СТЕККЕР» ВИЛКИ СЕРИИ PPG
МОДЕЛИ: PPG16-013-44, PPG16-014-44, PPG16-015-44, PPG16-513-44, PPG16-514-44, PPG16-515-44, PPG32-023-44, PPG32-024-44, PPG32-025-44, PPG32-523-44, PPG32-524-44, PPG32-525-44

Инструкция по эксплуатации и технический паспорт

1. Описание устройства и назначение

- 1.1 Переносные и стационарные вилки бытового и аналогичного назначения электрические ТМ «СТЕККЕР» - штепсельные электрические соединители, предназначенные для присоединения электрических приемников с номинальным напряжением свыше 50В, но не более 380В, и номинальными токами не более 32А к электрической сети переменного и (или) постоянного тока при внутренней и наружной установке в помещениях жилого и производственного фонда.
- 1.2 Устройства предназначены для использования только внутри помещений.
- 1.3 Устройства оснащены заземляющим контактом и предназначены для использования с электроприборами класса защиты I.

2. Технические характеристики*

Модель	PPG16-013-44	PPG16-014-44 / PPG16-015-44	PPG16-513-44	PPG16-514-44 / PPG16-515-44	PPG32-023-44	PPG32-024-44 / PPG32-025-44	PPG32-523-44	PPG32-524-44 / PPG32-525-44
Номинальное напряжение	220В~	380В~	220В~	380В~	220В~	380В~	220В~	380В~
Номинальный ток	16А				32А			
Тип по способу монтажа	Переносная		Стационарная		Переносная		Стационарная	
Вид	Прямая		Угловая		Прямая		Угловая	
Тип зажимов	С винтовыми зажимами							
Тип по наличию заземляющего контакта	С заземляющим контактом							
Тип вилки по подключению	2P+PE	3P+PE / 3P+PE+N	2P+PE	3P+PE / 3P+PE+N	2P+PE	3P+PE / 3P+PE+N	2P+PE	3P+PE / 3P+PE+N
Максимальное сечение подключаемых проводников	2,5мм ²				6мм ²			
Материал корпуса	Полипропилен							
Цвет корпуса	См. на упаковке							
Габаритные размеры	Указаны на упаковке							
Рабочая температура	-25...+45°С							
Степень защиты от пыли и влаги	IP44							
Климатическое исполнение	УХЛ4							
Срок службы	5 лет							

*Представленные в данном руководстве технические характеристики могут незначительно отличаться в зависимости от партии производства. Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию товара без предварительного уведомления (см. на упаковке)


3. Комплектация

- 3.1 Устройство в сборе.
- 3.2 Инструкция по эксплуатации.
- 3.3 Упаковка.
- 3.4 Гарантийный талон.

4. Требования к эксплуатации и меры предосторожности

- 4.1 Устройство предназначено для работы в сетях переменного тока не более 32А и с номинальным сетевым напряжением не более 380В, которое может быть опасным. Подключение устройства должно осуществляться лицами, имеющими необходимую квалификацию. Обратитесь к квалифицированному электрику.
- 4.2 Установка и подключение устройства осуществляется только при отключенном электропитании.
- 4.3 Запрещена установка снаружи помещений.
- 4.4 Эксплуатация при температуре окружающей среды выше 45°С запрещена.
- 4.5 Запрещена эксплуатация прибора со следами механического повреждения корпуса, изоляции входного или выходного кабеля.
- 4.6 Эксплуатация вилок с ослабленными контактными зажимами запрещена.
- 4.7 Радиоактивные и ядовитые вещества в состав устройства не входят.

5. Подключение

- 5.1 Достаньте прибор из упаковки: проверьте внешний вид и наличие всей необходимой комплектации.
- 5.2 Убедитесь, что электропитание отключено.
- 5.3 Выкрутите винты, скрепляющие части корпуса. И разберите устройство.
- 5.4 Открутите винты, закрепляющие скобу зажима кабеля.
- 5.5 Зачищенные провода подключаемого кабеля присоедините к винтовым зажимам. Провод заземления (обычно желтого или желто-зеленого цвета) должен быть присоединен к контакту заземления устройства (с маркировкой )
- 5.6 Зафиксируйте кабель закрепляющей скобой и закрутите винты, удерживающие скобу.
- 5.7 Соберите устройство и закрутите скрепляющие части устройства винты.
- 5.8 Проверьте работоспособность устройства.

6. Хранение

Устройство в упаковке хранится в картонных коробках, в ящиках или на стеллажах в сухих и отапливаемых помещениях.

7. Транспортировка

Товар в упаковке пригоден для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

8. Утилизация

Товар не содержит в своем составе дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. По окончании эксплуатации прибор должен быть утилизирован в соответствии с правилами утилизации твердых бытовых отходов из пластика.

9. Сертификация

Товар соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Продукция изготовлена в соответствии с Директивой 2014/35/EU «Низковольтное оборудование».

10. Информация об изготовителе и дата производства

Сделано в Китае. Изготовитель: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu'ai Ningbo, China / ООО "Нингбо Юсинг Электроникс Компания", зона Цивил Индастриал, населенный пункт Пуген, Цюай, г. Нингбо, Китай. Филиалы завода-изготовителя: Zhejiang MEKA Electric Co., Ltd, No. 8 Canghai Road, Lihai Town, Binhai New City, Shaoxing, Zhejiang Province, China / «Чжецзян МЕКА Электрик Ко., Лтд» №8 Цанхай Род, Лихай Таун, Бинхай Нью Сити, Шаосин, провинция Чжецзян, Китай, Ningbo Yusing Lighting Co., Ltd., No.1199, Mingguang Rd. Jiangshan Town, Ningbo, China/"Нингбо Юсинг Лайтинг, Ко.", № 1199, Мингуан Роуд, Цзяншань Таун, Нинбо, Китай;

Уполномоченный представитель: ООО «Штекер Свисс Групп», 117403, г. Москва, Востряковский проезд, д.10Б, стр.7, к.27. Телефон: +7 (499) 394-48-36. Импортёр: ООО «СИЛА СВЕТА» Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 48, тел. +7(499)394-69-26.

Дата изготовления нанесена на упаковку изделия в формате ММ.ГГГГ, где ММ – месяц изготовления, ГГГГ – год изготовления.

11. Гарантийные обязательства

- Гарантия на товар составляет 1 год (12 месяцев) со дня продажи.
- Гарантийные обязательства осуществляются на месте продажи товара. Началом гарантийного срока считается дата продажи товара, которая устанавливается на основании документов (или копий документов) удостоверяющих факт продажи, либо заполненного гарантийного талона (с указанием даты продажи, наименования изделия, даты окончания гарантии, подписи продавца, печати магазина).
- В случае отсутствия возможности точного установления даты продажи, гарантийный срок отсчитывается от даты производства товара, которая нанесена на корпус товара в виде надписи, гравировки или стикерованием.
- Гарантийные обязательства не выполняются при наличии механических повреждений товара или нарушения правил эксплуатации, хранения или транспортировки



STEKKER

Внимание: для соблюдения гарантийных обязательств, требования к подключению и эксплуатации изделия, описанные в настоящей инструкции, являются обязательными.

Данный гарантийный талон заполняется только при розничной продаже продукции торговой марки "Stekker"

Гарантийный талон

Дата продажи	Наименование изделия	Количество	Дата окончания гарантийного срока

Продавец _____ Покупатель _____

МП

ВНИМАНИЕ!
Незаполненный гарантийный талон снимает с продавца гарантийные обязательства.
Талон действителен при предъявлении кассового чека (товарной накладной)