

ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ: РОЗЕТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТМ «STEKKER СЕРИИ GLS

Инструкция по эксплуатации и технический паспорт

1. Описание устройства и назначение

- 1.1 Розетки электрические ТМ «STEKKER» серии GLS – стационарные штепсельные розетки, предназначенные для подключения электроприборов или другого оборудования бытового или аналогичного назначения к однофазным сетям переменного тока с номинальным напряжением не более 250В и номинальным током не более 16А в помещениях жилого и производственного фонда.
- 1.2 Розетки предназначены для использования только внутри помещений.

2. Технические характеристики*

Модель розетки	GLS10-7009-01, GLS10-7009-05	GLS16-7010-01, GLS16-7010-05	GLS16-7012-01, GLS16-7012-05	GLS10-7013-01, GLS10-7013-05	GLS16-7014-01, GLS16-7014-05
Модель механизма розетки	GLS10-7109-01, GLS10-7109-02, GLS10-7109-03, GLS10-7109-05	GLS16-7110-01, GLS16-7110-02, GLS16-7110-03, GLS16-7110-05	GLS16-7112-01, GLS16-7112-02, GLS16-7112-03, GLS16-7112-05	GLS10-7113-01, GLS10-7113-02, GLS10-7113-03, GLS10-7113-05	GLS16-7114-01, GLS16-7114-02, GLS16-7114-03, GLS16-7114-05
Тип розетки	1-местная с защитной шторкой		1-местная с крышкой с защитной шторкой	2-местная с защитной шторкой	
Номинальное напряжение	~250В/50Гц				
Номинальный ток	10А	16А	16А	10А	16А
Тип розетки по виду установки	Скрытой установки				
Тип розетки по наличию заземляющего контакта	Без заземляющего контакта	С заземляющим контактом	С заземляющим контактом	Без заземляющего контакта	С заземляющим контактом
Тип розетки по подключению	2P	2P+Ⓢ	2P+Ⓢ	2P	2P+Ⓢ
Количество розеток	1			2	
Максимальное сечение подключаемых проводников	2,5мм²				
Материал корпуса	Закаленное стекло/ABS пластик				
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	84,2х84,2х34				
Рабочая температура	0.. +35°C				
Климатическое исполнение	УХЛ4				
Степень защиты от пыли и влаги	IP20		IP44 (при закрытой крышке)	IP20	
Срок службы	7 лет				

**Представленные в данном руководстве технические характеристики могут незначительно отличаться в зависимости от партии производства. Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию товара без предварительного уведомления (см. на упаковке)*

3. Комплектация

- 3.1 Выключатель, упаковка, инструкция по эксплуатации.

4. Требования эксплуатации и меры предосторожности

- 4.1 Устройство предназначено для работы в сетях переменного тока не более 16А и с номинальным сетевым напряжением не более 250В, которое может быть опасным. Подключение устройства должно осуществляться лицами, имеющими необходимую квалификацию. Обратитесь к квалифицированному электрику.
- 4.2 Установка и подключение устройства осуществляется только при отключенном электропитании.
- 4.3 Запрещена установка розеток снаружи помещений.
- 4.4 Эксплуатация розеток при температуре окружающей среды выше 35°С запрещена.
- 4.5 Запрещена эксплуатация прибора с поврежденным корпусом, а также, с поврежденной изоляцией входного или выходного кабеля.

4.6 Радиоактивные и ядовитые вещества в состав устройства не входят.

5. Подключение

5.1 Достаньте прибор из упаковки: проверьте внешний вид и наличие всей необходимой комплектации.

5.2 Убедитесь, что электропитание отключено.

5.3 Убедитесь, что подключаемая нагрузка не превышает допустимую нагрузку прибора.

5.4 Выведите подключаемые провода к месту установки розетки.

5.5 Выкрутите винт, снимите корпус с розетки. Подденьте и отсоедините рамку от корпуса.

5.6 Осуществите подключение устройства. Закрепите розетку на месте установки.

5.7 Установите и защелкните рамку, а затем наденьте его крышку сверху и закрутите винт.

5.8 Включите электропитание. Проверьте работоспособность розетки.

6. Характерные неисправности и способы их устранения

Внешние проявления и дополнительные признаки неисправности	Вероятная причина	Метод устранения
Подключенное устройство не работает	Отсутствует напряжение в питающей сети	Проверьте наличие напряжения питающей сети и, при необходимости, устраните неисправность
	Плохой контакт	Проверьте контакты в схеме подключения и устраните неисправность
	Поврежден питающий кабель	Проверьте целостность цепей и целостность изоляции

Если при помощи произведенных действий не удалось устранить неисправность, то дальнейший ремонт не целесообразен (неисправимый дефект). Обратитесь в место продажи товара.

7. Хранение

Устройство в упаковке хранится в картонных коробках, в ящиках или на стеллажах в сухих и отапливаемых помещениях.

8. Транспортировка

Товар в упаковке пригоден для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

9. Утилизация

Товар не содержит в своем составе дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. По окончании эксплуатации прибор должен быть утилизирован в соответствии с правилами утилизации твердых бытовых отходов из пластика.

10. Сертификация

Продукция сертифицирована на соответствие требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Продукция изготовлена в соответствии с Директивами 2014/35/EU «Низковольтное оборудование».

11. Информация об изготовителе и дата производства

Изготовитель: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu'ai Ningbo, China / ООО "Нингбо Юсинг Электроникс Компания", зона Цивил Индастриал, населенный пункт Пуген, Цюай, г. Нингбо, Китай. Официальный представитель в РФ: ООО «Штекер Свисс Групп», 117403, г. Москва, Востряковский проезд, д.10Б, стр.7, к.27. Телефон: +7 (499) 394-48-36. Импортёр: ООО «СИЛА СВЕТА» Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 48, тел. +7(499)394-69-26. Произведено в Китае.

12. Гарантийные обязательства

- Гарантия на товар составляет 1 год (12 месяцев) со дня продажи.
- Гарантийные обязательства осуществляются на месте продажи товара. Началом гарантийного срока считается дата продажи товара, которая устанавливается на основании документов (или копий документов) удостоверяющих факт продажи, либо заполненного гарантийного талона (с указанием даты продажи, наименования изделия, даты окончания гарантии, подписи продавца, печати магазина).
- В случае отсутствия возможности точного установления даты продажи, гарантийный срок отсчитывается от даты производства товара, которая нанесена на корпус товара в виде надписи, гравировки или стикерования.
- Гарантийные обязательства не выполняются при наличии механических повреждений товара или нарушения правил эксплуатации, хранения или транспортировки.

