

**СТАТИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ: ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА (USB-РОЗЕТКИ), ТОРГОВОЙ  
МАРКИ "СТЕККЕР", СЕРИИ (ТИПЫ): GLS, PST, RST, MST  
МОДЕЛИ: RST10-5115-01, RST10-5115-05, RST10-5115-08, RST10-5115-09, RST10-5115-10  
Инструкция по эксплуатации и технический паспорт**

**1. Описание устройства и назначение**

- 1.1 Розетки электрические (механизмы) ТМ «СТЕККЕР» серии RST – стационарные штепсельные розетки, предназначенные для удобной зарядки цифровых устройств и гаджетов.
- 1.2 2 разъема USB дают возможность одновременно заряжать 2 устройства.
- 1.3 Суммарный ток заряда составляет 3А, при одновременном подключении двух устройств ток заряда делится поровну.
- 1.4 Розетки предназначены для скрытой установки и только внутри помещений.

**2. Технические характеристики\***

**2.1 Технические параметры розетки**

Модель механизма розетки	RST10-5115-01, RST10-5115-05, RST10-5115-08, RST10-5115-09, RST10-5115-10
Входное напряжение	AC 230В/50Гц
Тип розетки	USB 2.0 Type A + USB Type C
Выходное напряжение	USB-A: 12В 1,5А/9В 2А/5В 3А USB-C: 12В 1,67А/9В 2.22А/5В 3А
Суммарный выходной ток	3А
Тип розетки по виду установки	Скрытой установки
Тип розетки по типу зажимов	С винтовыми зажимами
Количество розеток	2
Максимальное сечение подключаемых проводников	2,5мм <sup>2</sup>
Материал корпуса	Поликарбонат
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	71x71x41
Рабочая температура	+1... +35°С
Климатическое исполнение	УХЛ4
Степень защиты от пыли и влаги	IP20
Срок службы	25 лет

*\*Представленные в данном руководстве технические характеристики могут незначительно отличаться в зависимости от партии производства. Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию товара без предварительного уведомления (см. на упаковке)*

**3. Комплектация**

- 3.1 Механизм розетки.
- 3.2 Упаковка.
- 3.3 Гарантийный талон.
- 3.4 Инструкция.

**4. Требования эксплуатации и меры предосторожности**

- 4.1 Устройство предназначено для работы в сетях переменного тока не более 16А и с номинальным сетевым напряжением не более 250В, которое может быть опасным. Подключение устройства должно осуществляться лицами, имеющими необходимую квалификацию. Обратитесь к квалифицированному электрику.
- 4.2 Установка и подключение устройства осуществляется только при отключенном электропитании.
- 4.3 Запрещена установка розеток снаружи помещений.
- 4.4 Эксплуатация розеток при температуре окружающей среды выше 35°С запрещена.
- 4.5 Запрещена эксплуатация прибора с поврежденным корпусом, а также, с поврежденной изоляцией входного или выходного кабеля.
- 4.6 Запрещено подключать к USB розетке устройства, ток потребления которых превышает максимальный заявленный.
- 4.7 Радиоактивные и ядовитые вещества в состав устройства не входят.

**5. Подключение**

- 5.1 Достаньте прибор из упаковки: проверьте внешний вид и наличие всей необходимой комплектации.
- 5.2 Выведите подключаемые провода к месту установки розетки.
- 5.3 Вставьте подготовленные к монтажу провода в пазы колодки, надежно закрепив провода винтовыми зажимами.
- 5.4 Закрепите розетку на месте установки.
- 5.5 Установите и защелкните рамку.
- 5.6 Проверьте работоспособность розетки.

**6. Характерные неисправности и способы их устранения**

Внешние проявления и дополнительные признаки неисправности	Вероятная причина	Метод устранения
Подключенные устройства не подключены к сети	Отсутствует подключение к сети	Проверьте наличие подключения к сети и, при необходимости, устраните неисправность
	Плохой контакт	Проверьте контакты в схеме подключения и устраните неисправность
	Поврежден сетевой кабель	Проверьте целостность цепей и целостность изоляции

Если при помощи произведенных действий не удалось устранить неисправность, то дальнейший ремонт не целесообразен (неисправимый дефект). Обратитесь в место продажи товара.

#### 7. Хранение

Устройство в упаковке хранится в картонных коробках, в ящиках или на стеллажах в сухих и отапливаемых помещениях.

#### 8. Транспортировка

Товар в упаковке пригоден для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

#### 9. Утилизация

Товар не содержит в своем составе дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. По окончании эксплуатации прибор должен быть утилизирован в соответствии с правилами утилизации твердых бытовых отходов из пластика.

#### 10. Сертификация

Продукция сертифицирована на соответствие требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Продукция изготовлена в соответствии с Директивами 2014/35/EU «Низковольтное оборудование», 2014/30/EU «Электромагнитная совместимость».

#### 11. Информация об изготовителе и дата производства

Изготовитель: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu'ai Ningbo, China / ООО "Нингбо Юсинг Электроникс Компания", зона Цивил Индастриал, населенный пункт Пуген, Цюай, г. Нингбо, Китай. Филиал завода-изготовителя: Zhejiang MEKA Electric Co., Ltd, No. 8 Canghai Road, Lihai Town, Binhai New City, Shaoxing, Zhejiang Province, China / «Чжецзян МЕКА Электрик Ко., Лтд» №8 Цанхай Род, Лихай Таун, Бинхай Нью Сити, Шаосин, провинция Чжецзян, Китай. Уполномоченный представитель / импортер: ООО «СИЛА СВЕТА» Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 48, тел. +7(499)394-69-26. Произведено в Китае.

Дата изготовления нанесена на упаковку изделия в формате ММ.ГГГГ, где ММ – месяц изготовления, ГГГГ – год изготовления.

#### 12. Гарантийные обязательства

- Гарантия на товар составляет 5 лет (60 месяцев) со дня продажи.
- Гарантийные обязательства осуществляются на месте продажи товара. Началом гарантийного срока считается дата продажи товара, которая устанавливается на основании документов (или копий документов) удостоверяющих факт продажи, либо заполненного гарантийного талона (с указанием даты продажи, наименования изделия, даты окончания гарантии, подписи продавца, печати магазина).
- В случае отсутствия возможности точного установления даты продажи, гарантийный срок отсчитывается от даты производства товара, которая нанесена на корпус товара в виде надписи, гравировки или стикерованием.
- Гарантийные обязательства не выполняются при наличии механических повреждений товара или нарушения правил эксплуатации, хранения или транспортировки.





Внимание: для соблюдения гарантийных обязательств, требования к подключению и эксплуатации изделия, описанные в настоящей инструкции, являются обязательными.

Данный гарантийный талон заполняется только при розничной продаже продукции торговой марки "Stekker"

## Гарантийный талон

Дата продажи	Наименование изделия	Количество	Дата окончания гарантийного срока

Продавец \_\_\_\_\_

Покупатель \_\_\_\_\_

МП

**ВНИМАНИЕ!**

Незаполненный гарантийный талон снимает с продавца гарантийные обязательства.

Талон действителен при предъявлении кассового чека (товарной накладной)