| Тип | Ширина лотка, В мм | $B_1$,мм | $B_2$,мм | Масса,кг |
|---|---|---|---|---|
| ПП-100 | 100 | 150 | 130 | 0,57 |
| ПП-150 | 150 | 200 | 145 | 0,61 |
| ПП-200 | 200 | 250 | 130 | 0,66 |
| ПП-250 | 250 | 300 | 140 | 0,74 |
| ПП-300 | 300 | 350 | 170 | 0,83 |
| ПП-350 | 350 | 400 | 200 | 0,91 |
| ПП-400 | 400 | 450 | 220 | 0,95 |

**Российская Федерация**

Курганский завод электромонтажных изделий

**ПАСПОРТ**

ПП - В. 000 ПС

Подвес потолочный

ПП - В

г. Курган

## Подвес потолочный ПП-В

### 1 Назначение

1.1Подвес потолочный предназначен для прокладки проводов и кабелей, установки лотков.

### 2 Технические данные

2.1 Основное климатическое исполнение: УТ1,5, У3, УХЛ1.
Изделия пригодны для эксплуатации в следующих климатических условиях:
- У; Т; УХЛ; ХЛ любых категорий размещения;
- изделия с лакокрасочным покрытием - У2; УХЛ4.

2.3 Габариты изделия, масса: см. таблицу.

### 3 Сведения о сертификации

3.1 Добровольной сертификации не подлежит.

### 4 Требования безопасности

4.1 Поверхность изделий не должна иметь острых кромок и заусенцев.
4.2 Изделия после их установки должны обеспечивать надежное крепление лотков и коробов.
4.3 Безопасность изделий в процессе эксплуатации обеспечивается:
- механическими свойствами;
- применением противокоррозионной защиты;
- соблюдением условий применения и эксплуатации.

4.4 Изделия не содержат материалов, представляющих опасность для здоровья человека в условиях хранения, монтажа и эксплуатации.

### 5 Указания по применению

5.1 Монтаж необходимо производить в соответствии с проектом проводимых работ, утвержденным в установленном порядке.
5.2 Работы по монтажу должны осуществляться в соответствии с отраслевыми нормами и инструкциями по технике безопасности, утвержденными в установленном порядке.
5.3 Крепится подвес к потолочным конструкциям на закладные изделия, анкерный крепеж и прочее. Подвес потолочный должен устанавливаться через 1-1,5 метра (т.е. также как и при любом другом способе монтажа: в местах стыковок и посередине кабельного лотка).
5.4 При проведении монтажных работ не допускаются механические повреждения изделий и повреждение защитного покрытия.

### 6 Условия хранения и транспортировки

6.1 Упакованные изделия перевозят любым видом закрытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.
6.2 Условия хранения упакованных изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды - 2 по ГОСТ15150-69.

### 7 Утилизация

7.1 При эксплуатации изделий вредного влияния на окружающую среду не происходит.
7.2 Утилизация изделия производится в порядке, установленном Законом РФ от 24 июня 1998г. №89-ФЗ "Об отходах производства и потребления".

### 8 Гарантийные обязательства

8.1 Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям технических условий ТУ25.11.23-070-01394366-2019 при соблюдении условий хранения,транспортирования и эксплуатации.
8.2 Гарантийный срок эксплуатации - 2 года со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не более 3 лет со дня продажи.

### 9 Сведения о рекламациях

9.1 Рекламационные претензии к качеству товара могут быть направлены по адресу изготовителя.

### 10 Адрес изготовителя

10.1 Российская Федерация, 640000 г. Курган, пр. Машиностроителей 28,
АО Курганский завод электромонтажных изделий
Тел. Факс: (3522) 255 - 450

### 11 Свидетельство о приемке

11.1 Изделие ПП-В изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями Государственных стандартов, действующей технической документации ТУ25.11.23-070-01394366-2019 и признано годным к эксплуатации.

Дата изготовления: _____

Номер партии: _____

ОТК: _____

