

Выключатель одноклавишный, со светоиндикацией, с одноместной рамкой C1110. C11B18.СБ-0XX

Выключатель предназначен для коммутации одной цепей источников освещения. Имеет светоиндикацию для определения его местоположения в помещении в тёмное время суток. Представляет собой механизм выключателя C11B18-0XX с установленной на него одноместной рамкой C1110. Совместим для проводов и кабелей с токопроводящими жилами из меди или алюминиевого сплава 8 серии. Устанавливается в монтажные коробки или специальные монтажные полости при скрытой проводке электрических сетей. Выключатель позволяет производить монтаж, как при помощи распорных лапок, так и на резьбовые элементы в монтажной коробке. Последние три цифры обозначают цвет изделия. «XX» в обозначении представляют собой цифры от 01 до 50 соответствующие цвету внешних элементов (001-белый, 003 –бежевый).

Внимание! Не рекомендуется использовать с энергосберегающими и диодными лампами. Возможно мерцание и незначительное свечение ламп в отключенном положении выключателя. Возможность применения вышеуказанных ламп с данным типом выключателя уточнять у их производителя.

Материал: металл, пластик, электротехнический сплав.

Технические характеристики:

Напряжение - 250В~;
Номинальный ток – 10А;
Габаритные размеры без рамки - 71x71x44,5 мм.;
Габаритные размеры с установленной рамкой – 86x86x44,5 мм.;
Климатическое исполнение УХЛ-4;
Степень защиты от влаги и пыли – IP-20;
Максимальная нагрузка – 2500 Вт.
Масса нетто (с рамкой) - 84 ±3 г.
Максимальное сечение присоединяемого провода – 4 мм².

Монтаж выключателя

- 1.Снять рамку с клавишей.
- 2.С помощью винтовых зажимов подключить проводку согласно схеме, указанной на выключателе.
- 3.Установить выключатель в стену.
- 4.Установить декоративную рамку на защёлки.
- 5.Установить клавишу.

Комплектность: механизм выключателя с клавишей, одноместная рамка (установлена на выключателе), упаковка.

Меры безопасности.

Бережть от детей. Не допускать попадания влаги. Не превышать максимальную нагрузку. Подключение изделия к сети должен выполнять электрик.

Условия и сроки хранения.

Хранить в отапливаемых помещениях при температуре от +5°С до +40°С и относительной влажности не более 80%. Срок хранения 5 лет. При хранении следует оберегать изделия от загрязнения, воздействия чрезмерных механических нагрузок и ударов, влаги.

Утилизация.

Выключатели не содержат опасных для здоровья потребителя и окружающей среды материалов. При утилизации выключателей по окончании срока службы специальных мер экологической безопасности не требуется. Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

Гарантии изготовителя:

Изготовитель гарантирует безотказную работу изделия в течение одного года со дня продажи через розничную торговую сеть, а при оптовых поставках- со дня получения.

Производитель вправе отказать в гарантийном ремонте или замене в следующих случаях:

- наличие механических повреждений;
- изменения в конструкции изделий, не согласованные с производителем;
- повреждения в результате неправильного использования, попадания воды, удара молнии или других природных воздействий;
- в случае несанкционированного ремонта или вскрытия изделия.

Срок службы:

Срок службы 5 лет или не менее 40000 циклов («включение-выключение») для ламп накаливания и не менее 10000 циклов для люминесцентных ламп.

Дата изготовления выключателей нанесена на упаковке.

Произведено: ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГУСИ ЭЛЕКТРИК», 117545, город Москва, Варшавское шоссе, дом 129, корпус 2, строение 2 помещение 1/8,9, тел.: +7 (499) 642-55-03.

Сделано в России