

| Артикул | Название            | Количество светодиодов, шт/м | Мощность, Вт/м | Степень защиты | Рабочая температура, °C | Цвет свечения | Размеры, мм | Кратность резки, мм |
|---------|---------------------|------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|---------------|-------------|---------------------|
| 007373  | NE-2180-220-6-WW-65 | 120                          | 6              | IP65           | -40...+45               | 3000K         | 5000X15X25  | 1000                |
| 007374  | NE-2180-220-6-NW-65 | 120                          | 6              | IP65           | -40...+45               | 4000K         | 5000X15X25  | 1000                |
| 007375  | NE-2180-220-6-W-65  | 120                          | 6              | IP65           | -40...+45               | 6000K         | 5000X15X25  | 1000                |
| 007376  | NE-2180-220-6-B-65  | 120                          | 6              | IP65           | -40...+45               | Синий         | 5000X15X25  | 1000                |
| 007377  | NE-2180-220-6-R-65  | 120                          | 6              | IP65           | -40...+45               | Красный       | 5000X15X25  | 1000                |
| 007393  | NE-2180-220-6-G-65  | 120                          | 6              | IP65           | -40...+45               | Зеленый       | 5000X15X25  | 1000                |
| 007378  | NE-2180-220-6-O-65  | 120                          | 6              | IP65           | -40...+45               | Оранжевый     | 5000X15X25  | 1000                |
| 007379  | NE-2180-220-6-Y-65  | 120                          | 6              | IP65           | -40...+45               | Желтый        | 5000X15X25  | 1000                |

## ОПИСАНИЕ

Лента создана на основе двухслойной гибкой печатной платы со светодиодами, заключенной в герметичный матовый силиконовый кожух. Силикон защищает ленту от воздействия влаги, солнечных лучей и перепадов температур, а его матовая структура делает свет равномерным без видимых отдельных светодиодов.

В помещениях (частных домах и квартирах) данную ленту использовать нельзя.



**Высокая яркость и равномерность свечения**



**Экологичность**



**Долгий срок службы**



**Удобство монтажа**

# УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ


## ТРЕБОВАНИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Проводники ленты рассчитаны на ток, потребляемый 50м ленты (одной катушкой). Не подключайте более 50м ленты с одной стороны.

Лента питается через диодный мост напрямую от сети и не имеет встроенной защиты от превышения напряжения. Если в вашей сети низкое качество напряжения, есть риск скачков или повышения выше 240В, то подключайте ленту только через стабилизатор напряжения.


### 1 ОБРЕЗКА ЛЕНТЫ

Обрезайте ленту до нужной длины только в специально отмеченных местах.



### 2 УСТАНОВИТЕ ЗАЩИТНУЮ ЗАГЛУШКУ

Тщательно промажьте место соединения силиконовым герметиком.




### 3 УСТАНОВИТЕ СОЕДИНИТЕЛЬ

Подсоедините соединитель к ленте. Обратите внимание на то, чтобы данный соединитель был установлен на правильную сторону ленты, и иголки плотно соприкасались с 2 проводами на ленте.



### 4 ПОДКЛЮЧЕНИЕ БЛОКА ПИТАНИЯ

Подключите адаптер шнура питания к соединителю. Подключите шнур питания к сети, чтобы лента начала светиться. Если этого не произошло, то нужно повернуть адаптер на 180 градусов или подключить адаптер с другой стороны ленты.



# НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

| Неисправность                                                | Причина                                                                                  | Решение                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Полностью не работает светодиодная лента                     | 1. Короткое замыкание или автоматическая защита от замыкания источника питания.          | Отключить напряжение от блока питания и ленту от блока питания. Найти и устранить короткое замыкание.                                                                    |
|                                                              | 2. Сгорел предохранитель источника питания.                                              | Заменить сгоревший предохранитель на новый или заменить источник питания.                                                                                                |
|                                                              | 3. Не соблюдена полярность при подключении.                                              | Подключить светодиодную ленту к источнику питания согласно полярности.                                                                                                   |
|                                                              | 4. Обрыв кабеля питания.                                                                 | Восстановить нарушенный контакт.                                                                                                                                         |
|                                                              | 5. Не работает источник питания.                                                         | Заменить источник питания.                                                                                                                                               |
| Не работает часть светодиодной ленты                         | 1. Части светодиодной ленты не соединены между собой.                                    | Проверить и восстановить пайку в местах соединения отрезков светодиодной ленты.                                                                                          |
|                                                              | 2. Перегорели светодиоды.                                                                | Заменить участок ленты с неисправными светодиодами.                                                                                                                      |
|                                                              | 3. Повреждена плата светодиодной ленты.                                                  | Заменить поврежденный участок ленты.                                                                                                                                     |
| Неравномерная или низкая яркость свечения светодиодной ленты | 1. Перегрузка источника питания.                                                         | Заменить источник питания на более мощный, либо увеличить количество источников питания.                                                                                 |
|                                                              | 2. Слишком большие потери мощности в проводах.                                           | Заменить или добавить провода питания, изменить подключение источников питания, которое гарантирует каждой точке соединения напряжение не менее 95% от предусмотренного. |
|                                                              | 3. Слишком большая длина подключенной ленты.                                             | Подключить каждый пятиметровый участок непосредственно к проводу питания. Рекомендуется подключение с двух сторон.                                                       |
| Мерцают светодиоды                                           | 1. Плохой контакт провода питания.                                                       | Проверить и восстановить пайку в местах соединения провода питания со светодиодной лентой.                                                                               |
|                                                              | 2. Нарушение проводимости платы светодиодной ленты вследствие механического воздействия. | Заменить поврежденный участок ленты.                                                                                                                                     |
| Не работают отдельные светодиоды                             | 1. Электрический пробой.                                                                 | Убедиться в наличии и надежности заземления блока питания. Заменить участок ленты с неисправными светодиодами.                                                           |

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Лента светодиодная – 1 катушка
2. Инструкция – 1 шт
3. Упаковка – 1 шт

## СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Изделие не содержит дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. Утилизацию проводят обычным способом в соответствии с требованиями местного законодательства по утилизации малоопасных отходов.

## СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ И ДЕКЛАРИРОВАНИИ

Сертификат соответствия RU C-CN.AЖ06.B.01616/23  
Действует с 12.12.2023 по 11.12.2028  
Выдан ООО "ГринЛайн", аттестат аккредитации RA.RU.11AЖ06 от 26.10.2016

## ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Производитель: см. на упаковке.  
Сделано в Китае.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- a. Срок гарантийного обслуживания изделия составляет 2 года с момента продажи.
- b. Гарантийные обязательства распространяются на случаи производственного брака при отсутствии фактов, указывающих на неправильное обращение с изделием или нарушение требований по монтажу и эксплуатации.
- c. Гарантийные обязательства не выполняются при:
- i. наличии следов механических, термических или химических повреждений;
  - ii. наличии следов влаги;
  - iii. наличии следов самостоятельного ремонта или вмешательства в конструкцию изделия;
  - iv. поломках, вызванных неправильным подключением, превышением указанного напряжения или нарушениями требований по технике безопасности;
- d. По всем вопросам, связанным с гарантийным обслуживанием, вы можете обратиться по месту приобретения изделия.
- e. Отметки о продаже: \_\_\_\_\_
- i. Артикул: \_\_\_\_\_
- ii. Модель: \_\_\_\_\_
- iii. Дата продажи: \_\_\_\_\_ М.П.