

## ПАСПОРТ

### 1. Наименование продукции (тип, марка, модель):

артикул: 04-0025 REXANT Патч-панель 10», 1U, 12 портов RJ-45, категория 5е, UTP неэкранированная, черная.



### 2. Описание:

Патч-панель, она же коммутационная панель представляет собой панель с 12 гнездами RJ-45, расположенными на лицевой стороне панели, и контактами, предназначенными для фиксированного соединения с кабелями, на тыльной стороне. Самая распространенная в телекоммуникациях патч-панель – это фиксированная коммутационная панель для стандартных информационных шкафов 10”, содержащая 12 гнезд.

### 3. Область применения:

Телекоммуникационные шкафы и стойки шириной 10 дюймов.

Технические характеристики:

- Максимальный ток, А: 1,5
- Максимальное напряжение, В: 48
- Полоса пропускания, МГц: 100
- Категория: 5е
- Тип разъемов: 8p8c
- Тип контактов: DUAL IDC
- Толщина покрытия контактов золото, мкм: 3
- Сопротивление контактов, мОм: 20
- Диаметр проводников, мм: 0,41-0,64
- Исполнение разъемов: неэкранированные
- Количество портов: 12
- Высота: 1U
- Срок службы, лет, не менее: 15

### 4. Правила и условия монтажа:

Извлеките изделие из упаковки. На конце каждого кабеля, который необходимо подключить к коммутационной панели, снимите 25–30 мм внешней оболочки, затем разделите внутренние провода на 4 (четыре) пары. Используя цветовую маркировку, расположите каждый провод в соответствии со стандартами T568A или T568B. Снимать изоляцию не требуется. Подключите каждый провод к коммутационной панели с помощью инструмента заделки.

Температура монтажа -10...+40 °С.

### 5. Сведения об ограничениях в использовании:

Не используйте изделие, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.

Рабочая температура -40...+60 °С.

### 6. Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):

Товар безопасен при использовании по назначению.

### 7. Меры, которые следует предпринять при обнаружении неисправности продукции:

Товар ремонту и восстановлению не подлежит.

В случае обнаружения неисправности по истечении гарантийного срока подлежит утилизации.

# REXANT

## 8. Правила и условия хранения, перевозки (транспортирования) и утилизации:

Транспортировка изделия осуществляется любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение упакованных изделий от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.

Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре  $-40 \dots +60$  °С.

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

## 9. Дата изготовления, срок службы, гарантийный срок:

Дата изготовления: см. на упаковке и/или изделии.

Срок службы: 15 лет.

Гарантийный срок: 12 месяцев.

## 10. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информация для связи с ними:

Изготовитель: «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin'an CF Co., Ltd»

Адрес изготовителя: Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China.

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС»

Адрес импортера: 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.



EAC