


## Наконечники с отверстием под винт ПМ



## Характеристики

- материал – медь М1 (99,9%);
- покрытие – лужение.

Сечение провода, мм <sup>2</sup>	Размер, мм				Код
	A	B	C	L	
<b>Для проводника сечением от 0,25 до 1,5 мм<sup>2</sup></b>					
0,25–1,5	2,4	5,7	1,9	12,0	2A2
0,25–1,5	3,6	5,7	1,9	12,0	2A3
0,25–1,5	4,2	6,5	1,9	14,0	2A4
0,25–1,5	5,4	8,0	1,9	16,0	2A5
0,25–1,5	6,2	11,0	1,9	19,0	2A6
0,25–1,5	8,2	11,0	1,9	19,0	2A8
0,25–1,5	10,2	13,0	1,9	24,0	2A10
<b>Для проводника сечением от 1,5 до 2,5 мм<sup>2</sup></b>					
1,5–2,5	3,7	6,4	2,4	15,0	2B3
1,5–2,5	4,2	6,4	2,4	15,0	2B4
1,5–2,5	5,2	8,8	2,4	17,0	2B5
1,5–2,5	6,2	9,4	2,4	19,0	2B6
1,5–2,5	8,2	13,0	2,4	24,0	2B8
1,5–2,5	10,2	13,0	2,4	24,0	2B10
<b>Для проводника сечением от 2,5 до 6 мм<sup>2</sup></b>					
2,5–6	4,2	9,9	3,6	20,0	2C4
2,5–6	5,2	9,9	3,6	20,0	2C5
2,5–6	6,2	9,9	3,6	20,5	2C6
2,5–6	8,2	13,8	3,6	24,5	2C8
2,5–6	10,2	13,8	3,6	24,5	2C10
2,5–6	12,2	18,0	3,6	30,0	2C12