

## ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРЫ



БГ2500 P

БГ3000 P

БГ4000 P

БГ6500 Э

Серия/Модель	БГ2500P	БГ3000P	БГ4000P(Э)	БГ6500P(Э)	БГ8000P(Э)	БГ9500P(Э)	БГ11000Э
Номинальное напряжение, В/ Частота переменного тока, Гц	220/50						
Номинальная/максимальная мощность, Вт	2000/2200	2500/2800	3000/3300	5000/5500	6500/7000	7500/8000	8500/ 9000
Тип генератора	синхронный, щеточный						
Номинальная мощность двигателя, л.с.	7	7	7	13	15	17	19
Расход топлива, г/кВт*ч	360			325	374	374	375
Количество цилиндров	1						
Число тактов	4						
Способ запуска	ручной стартер для модели P и электростартер для модели Э						
Система питания	карбюратор						
Тип воздушного фильтра	пористый полиуретан						
Тип свечи зажигания	F6TC, F7TC и аналогичные						
Емкость бензобака, л	15			22	25		
Емкость системы смазки, мл	600			1100			
Артикул	64/1/50	64/1/43	64/1/44 64/1/52	64/1/45 64/1/46	64/1/47 64/1/48	64/1/53 64/1/49	64/1/58



БГ8000 Э

БГ9500 Э

БГ11000 Э