# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
# ПЕРЧАТОК БИС ЭЛЕКТРО 2, ПЕРЧАТОК БИС ЭЛЕКТРО 3

## 1. ПРИМЕНЕНИЕ

Перчатки Бис ЭЛЕТРО предназначены исключительно для электротехнических работ. Перчатки из изоляционного материала имеют эргономичную форму и изготовлены из высококачественного натурального латекса с использованием полностью автоматизированной производственной линии.

- Каждая перчатка индивидуально пронумерована и электрически проверена с использованием системы компьютерного контроля. Отчет об этом тесте прилагается в каждой отдельной упаковке перчаток.
- Эргономичная форма и эластичность перчаток обеспечивают удобную и легкую ручную работу даже при надевании перчаток из хлопчатобумажной ткани и / или защитных кожаных перчаток.

Перчатки Бис ЭЛЕКТРО относятся к категории перчаток категории RC в соответствии с EN 60903: 2003 + AC2: 2005 и обладают особыми свойствами, повышающими их устойчивость к:

- R - кислоте, маслу и озону
- C - устойчив к экстремально низким температурам (до -40 ºC)

Категория R объединяет характеристики категорий:

- A - устойчив к кислоте;
- H - устойчив к маслу;
- Z - устойчив к озону;

## 2. СТАНДАРТЫ

- Перчатки соответствуют требованиям технического регламента Таможенного Союза (ТР ТС 019/2011), гармонизированного стандарта EN 420:2003+A1:2009 "Защитные перчатки. Общие требования и методы испытаний», а также
- Перчатки Бис Электро были положительно сертифицированы в соответствии с процедурой типовых испытаний EN 60903:2003+AC2:2005.
- Производитель заявляет, что каждая отдельная перчатка, представленная на рынке, прошла положительные электрические испытания в соответствии со стандартом EN 60903:2003+AC2:2005.

## 3. ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ОГРАНИЧЕНИЯ

- Перед применением необходимо тщательно проверить и осмотреть перчатки, чтобы убедиться в отсутствии повреждений (трещин, разрывов и прочих дефектов).
- Напряжение использования перчаток не должно превышать максимальное напряжение использования, подходящее для данного класса перчаток.
- Не использовать для защиты рук при работе с движущими режущими инструментами, а также в случаях, когда есть риск зацепления с движущими деталями машин.
- Использовать перчатки только на сухие и чистые руки.
- Перчатки не должны использоваться, если они не были подвергнуты электрическим испытаниям в течение 6 месяцев.
- **Новые перчатки, которые находились на складе и не использовались более 12 месяцев, использовать запрещено. Необходимо провести их поверку перед использованием!!!**
- Перчатки, поврежденные или протекающие, не должны использоваться. В случае каких-либо сомнений относительно состояния перчаток, они не должны использоваться, но должны контролироваться, в соответствии с требованиями периодического осмотра и электрических испытаний.
- Перчатки, намокшие при использовании или при очистке, должны быть тщательно высушены таким образом, чтобы температура перчаток не превышала 65 °C, и они должны быть присыпаны тальком.



**Перчатки Бис Электро изготовлены из натурального латекса, который может стать причиной аллергии. Рекомендуется во время работы в перчатках применять уменьшающие потоотделение х/б перчатки**.

## 4. ОЧИСТКА

В случае загрязнения перчаток такими материалами, как смола или краска, следует немедленно протереть места загрязнения соответствующим растворителем, избегая его обильного количества. При этом запрещено использовать щетки и другие абразивные материалы, а также острый и режущий инструмент. Запрещено использовать керосин, бензин, жидкий парафин, толуол или ксилол. После обработки растворителем, поверхность очистить с помощью мыльного раствора, затем промыть чистой водой с температурой не более 25 ºC и высушить на воздухе.


## 5. ПЕРЕОДИЧЕСКИЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

Контрольные испытания перчаток производятся в соответствии со стандартом EN 60903:2003. Перчатки классов 1, 2 и 3 необходимо подвергать электрическим испытаниям каждые 6 месяцев после выпуска их в эксплуатацию. Электрические испытания могут также проводиться опционально, по усмотрению пользователя.

**Интенсивно используемые перчатки рекомендуется поверять через каждые 3 месяца!**

## 6. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Перчатки следует перевозить и хранить в заводской упаковке в темном, сухом помещении при температуре 5 ºС…35 ºС, вдали от прямых солнечных лучей, нагревательных приборов и устройств, вырабатывающих озон, избегая образование складок, не сгибая.
Срок хранения 24 месяца, с соблюдением всех условий хранения.




## 7. УТИЛИЗАЦИЯ

Использованные перчатки утилизируются как промышленный мусор, в соответствии с правилами, установленными местным законодательством.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЧАТОК СОГЛАСНО EN 60903:2003 + AC2:2005

| Наименование | | БИС ЭЛЕКТРО 2 | БИС ЭЛЕКТРО 3 |
|---|---|---|---|
| Класс/категория согласно EN 60903:2003 + AC2:2005 | | 2/RC | 3/RC |
| Обозначение максимального напряжения использования | Переменного тока (В) | 17 000 | 26 500 |
| | Постоянного тока (В) | 25 500 | 39 750 |
| Испытания переменного тока | Испытательное напряжение [кВ] | 20 | 30 |
| | Максимальный испытательный ток [мА] | 16 | 18 |
| | Выдержало испытательное напряжение [кВ] | 30 | 40 |
| Испытания постоянного тока | Испытательное напряжение [кВ] | 30 | 40 |
| | Выдерживает испытательное напряжение [кВ] | 60 | 70 |
| Длина [мм] | | 360 | 360 |
| Максимальная толщина перчаток, мм | | 2,3 | 2,9 |
| Средняя прочность на растяжение, не менее | | 16 MPa | 16 MPa |
| Размерный ряд | | 8, 9, 10, 11,12 | 8, 9, 10, 11,12 |
| Манжета | | прямая | прямая |

**Изготовитель:**
**DIPPED PRODUCTS PLC**
Шри-Ланка, 400, Deans Road, Colombo 10, ГЛОНАСС: 6.919571°, 79.863943°

TP TC 019/2011

**Изготовлено по заказу:**
**ООО «Новаросса Технолоджи»**
197374, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург,
ул. Савушкина д.125, корпус 6, литер А
Тел: (812) 336-36-63
E-mail: info@novarossa.ru
www.novarossa.ru