9. Гарантии изготовителя.

Гарантию изготовителя (поставщика) определяет ГОСТ 17677 и составляет 36 месяцев со дня продажи при соблюдении правил эксплуатации.

Изготовитель гарантирует соответствие технических параметров светильника действующей технической документации при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.

При обнаружении неисправностей в течение действия гарантии предприятие-изготовитель проводит бесплатный гарантийный ремонт или замену светильника.

Гарантийные обязательства выполняются только при условии соблюдения правил установки и эксплуатации изделия. Гарантийные обязательства не выполняются производителем при наличии механических, термических повреждений оборудования или его частей; наличии следов самостоятельного вскрытия прибора и/или нарушении защитной маркировки; поломках, вызванных неправильным подключением светильника; перенапряжением в электросети более чем указано в Таблице(п.2); стихийными бедствиями.

Время нахождения светильника в гарантийном ремонте в срок действия гарантии не включается.

Для ремонта или замены светильника в период гарантийного срока требуется предоставить рекламацию с указанием условий, при которых была выявлена неисправность и предъявить само изделие с Паспортом Производителю или авторизированному дилеру.

При отсутствии даты продажи и штампа торгующей организации гарантийный срок исчисляется со дня даты выпуска светильников Производителем, указанный в настоящем паспорте.

Адрес предприятия – изготовителя: 603033 Россия, г. Нижний Новгород, ул. Вязниковская, д. 2-А, оф. 32 ООО «АТОН».

10. Утилизация.

Светильник не содержит токсичных материалов, а так же комплектующих, приносящих вред окружающей среде и требующих специальную утилизацию. Утилизацию светильников проводить обычным способом.

11. Свидетельство о приемке.

Светильник изготовлен и принят в соответствии с ТУ 3461-021-89877285-2014 и признан годным для эксплуатации.

Продукция сертифицирована: сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.HB26.B.00170/19.

Наименования **Светильник светодиодный промышленного назначения**
тип FARLIGHT
АТ-ДО-_____

Дата изготовления_____20___г. Контролер ОТК_____

Россия, г. Н.Новгород
ООО «Атон»

Светильники

СВЕТОДИОДНЫЕ

тип FARLIGHT (ФАРЛАЙТ)

Инструкция по эксплуатации (паспорт)

АТ-ДО-40/Г80 12VDC

АТ-ДО-40/К20 12VDC

АТ-ДО-40/К6 12VDC

АТ-ДО-20/К6 12VDC

г. Н.Новгород

WWW.ATON-SVET.RU





1. Назначение

1.1. Светильник АТ-ДО тип FARLIGHT (серийное производство) на полупроводниковых источниках света (светодиодах), предназначен для уличного и промышленного освещения. Рассчитан для работы в сетях постоянного тока напряжением 12-40В.

1.2. Светильник соответствует требованиям безопасности ГОСТ Р МЭК 60598.1.

2. Технические характеристики

Параметр	**АТ-ДО-40/Г80 12VDC*** **АТ-ДО-40/К20 12VDC*** **АТ-ДО-40/К6 12VDC***	**АТ-ДО-20/К6 12VDC***
Номинальное напряжение	12-40В	
Мощность, не более	40 Вт	20 Вт
Цветовая температура	5000 К	
Световой поток	3700	1850
Температура эксплуатации	-60+40 °С	-60+40 °С
Класс защиты от поражения электрическим током	I	I
Климатическое исполнение и категория размещения	УХЛ1	УХЛ1
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP65	IP65
Масса светильника не более	0.8 кг	0.5 кг
Срок службы светильников	10 лет	10 лет

*** К6 – угол раскрытия светового потока 6°**
К20 – угол раскрытия светового потока 20°
Г80 - угол раскрытия светового потока 80°

Заявленные светотехнические параметры являются начальными и могут отличаться по истечению срока хранения и/или эксплуатации.

Светильники пригодны для непосредственной установки на опорную поверхность из нормально воспламеняемых материалов.

3. Габаритные размеры светильника.

Габаритные размеры (ДхШхВ) – АТ-ДО-40/- 12 VDC - 178х145х44 мм, АТ-ДО-20/- 12 VDC - 170х110х44 мм

4. Состав изделия

Корпус светильника цельнолитой из алюминиевого сплава. Оптическая часть – модульная оптика из поликарбоната.

5. Комплект поставки.

5.1.Светильник в сборе, шт. 1
5.2.Паспорт (инструкция по эксплуатации), экз. 1
5.3 Упаковка, шт. 1

6. Условия эксплуатации.

Эксплуатация светильника производится в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителями”.

Запрещается эксплуатация светильника в режимах и условиях, отличающихся от вышеуказанных.

7. Подключение и обслуживание.

Цветовая маркировка проводов: синий провод – «минус», коричневый – «плюс».

Выполнение любых работ внутри светильника, а так же эксплуатация без рассеивателя **не допускается**.

ВНИМАНИЕ! Монтаж, устранение неисправностей, чистку и техническое обслуживание светильников необходимо производить ТОЛЬКО при отключенной электрической сети.

Осмотр и чистку светильника производить по мере необходимости с применением мягкой ветоши, смоченной в слабом мыльном растворе.

8. Транспортирование и хранение.

Транспортирование и хранение светильника должно производиться в упаковке производителя, при этом должны быть приняты меры предохранения от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков. В воздухе не должно быть примесей, вызывающих разрушение упаковки и коррозию частей светильника.

Условия транспортирования светильника в части воздействия механических факторов должны соответствовать группе С по ГОСТ 23216, в части воздействия климатических факторов внешней среды – группе условий 4 по ГОСТ 15150.

Условия хранения светильника должны соответствовать группе условий 2 по ГОСТ 15150.

Срок годности светильника не менее 15 лет.