Светосигнальные индикаторы AD16



Описание

Сигнальные лампы AD16 применяются в электрических цепях переменного тока частотой 50/60 Гц с напряжением до 380 В и постоянного напряжения до 380 В, предназначены для индикации состояния электрических цепей. Применяются в электрощитах, промышленном оборудовании и на объектах энергоснабжения.

Технические характеристики

Соответствие стандартам	ГОСТ Р 50030.5.1, EN 60947-5-1
Параметры	Значения
Номинальное рабочее напряжение, В	24, 110, 220, 380
Номинальный рабочий ток (мА)	Ie≤20
Срок службы (ч)	≥30000
Яркость (cd/m^2)	≥60
Степень защиты	IP 40
Климатическое исполнение	УХЛ4
Температура окружающего воздуха, °C	от -25 до +40

Номенклатура

Индикаторы AD16, Ф22/Ф25

AD16-22DS	Наименование	Цвет	Артикул	Габаритные размерыz
	AD16-22DS 24В AC/DC	○	ADL10-129	
	AD16-22DS 24В AC/DC	●	ADL10-139	
	AD16-22DS 24В AC/DC	●	ADL10-144	
	AD16-22DS 24В AC/DC	●	ADL10-134	
	AD16-22DS 24В AC/DC	●	ADL10-149	
	AD16-22DS 110В AC	○	ADL10-126	
	AD16-22DS 110В AC	●	ADL10-136	
	AD16-22DS 110В AC	●	ADL10-141	
	AD16-22DS 110В AC	●	ADL10-131	
	AD16-22DS 110В AC	●	ADL10-146	
	AD16-22DS 220В AC	○	ADL10-128	
	AD16-22DS 220В AC	●	ADL10-138	
	AD16-22DS 220В AC	●	ADL10-143	
	AD16-22DS 220В AC	●	ADL10-133	
	AD16-22DS 220В AC	●	ADL10-148	