

**ПЛОСКОГУБЦЫ, ДЛИННОГУБЦЫ, БОКОРЕЗЫ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТМ «STEKKER» СЕРИИ PLE
МОДЕЛИ: PLE-1-160-S, PLE-2-160-S, PLE-3-160-S, PLE-4-160-S, PLE1-180-S, PLE3-180-S, PLE4-200-S
Руководство по эксплуатации и технический паспорт**

1. Описание устройства и назначение

- 1.1 Плоскогубцы комбинированные диэлектрические PLE1-160-S, PLE1-180-S ТМ «STEKKER» серии PLE – многофункциональный шарнирно-губцевый инструмент, предназначенный для выполнения регламентных и монтажных работ под напряжением. Данные плоскогубцы являются комбинированными, так как в них объединяются несколько функций: наличие кусачек позволяет с помощью инструмента перекусывать провода; возможность фиксировать как круглые, так и плоские предметы.
- 1.2 Длинногубцы многофункциональные PLE2-160-S ТМ «STEKKER» серии PLE – инструмент, предназначенный для фигурного сгибания проводов при проведении электромонтажных работ, а конусная форма губок может давать изгиб с разным радиусом.
- 1.3 Бокорезы PLE3-160-S, PLE3-180-S ТМ «STEKKER» серии PLE – инструмент, предназначенный для перекусывания проводов при проведении электромонтажных работ.
- 1.4 Кабелерез PLE4-160-S, PLE4-200-S ТМ «STEKKER» серии PLE - предназначен для резки кабеля толщиной до 9мм.
- 1.5 Данные диэлектрические модели с изолирующими рукоятками безопасны при работе с электричеством и способны выдержать напряжение до 1000 В.

2. Технические характеристики*

Модель	PLE1-160-S	PLE1-180-S	PLE2-160-S	PLE3-160-S	PLE3-180-S	PLE4-160-S	PLE4-200-S
Артикул	39776	50502	39777	39778	50503	50034	50504
Наименование	Плоскогубцы комбинированные диэлектрические		Длинногубцы диэлектрические	Бокорезы диэлектрические		Кабелерез диэлектрический	
Твердость	Корпус HRC 42-45, режущая кромка HRC 52						
Длина изделия, мм	160	180	160	160	180	160	200
Ширина изделия, мм	63	68	60	62	68	75	80
Толщина изделия, мм	31	30	30	30	30	30	30
Материал рукоятки	ПВХ						
Материал металлических частей	Карбоновая сталь						
Тип рукоятки	Двухкомпонентная						
Изолированность инструмента	Да						
Срок службы	5 лет						

**Представленные в данном руководстве технические характеристики могут незначительно отличаться в зависимости от партии производства. Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию товара без предварительного уведомления (см. на упаковке)*

3. Комплектация

- 3.1 Инструмент.
- 3.2 Упаковка.

4. Меры предосторожности



ВНИМАНИЕ!!! Не работать данным шарнирно-губцевым инструментом в электроустановках, находящихся под напряжением выше 1000В.

Запрещается работать диэлектрическим инструментом с поврежденной изоляцией рукояток.

Невыполнение техники безопасности при выполнении электромонтажных работ может стать причиной электрической травмы и выхода инструмента из строя.

- 4.1 Работайте только исправным инструментом. Не рекомендуется эксплуатация инструмента с механическими повреждениями или признаками неисправности.
- 4.2 Все работы с инструментом должны проводиться в соответствии с Правилами техники безопасности.
- 4.3 Используйте инструмент строго по назначению.
- 4.4 Инструмент ремонту не подлежит. При поломке заменить инструмент на новый.
- 4.5 По истечении срока службы инструмент необходимо проверить на диэлектрические свойства по ГОСТ 11516. При подтверждении диэлектрических свойств возможна дальнейшая эксплуатация инструмента.

5. Хранение

Изделие в упаковке хранится в картонных коробках, в ящиках или на стеллажах в сухих и отапливаемых помещениях.

6. Транспортировка

Изделие в упаковке пригодно для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

7. Утилизация

Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

8. Сертификация

Продукция сертифицирована на соответствие требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».

9. Информация об изготовителе и дата производства

Сделано в Китае. Изготовитель: «NINGBO YUSING LIGHTING CO., LTD» Китай, No.1199, MINGGUANG RD. JIANGSHAN TOWN, NINGBO, CHINA/Нинбо Юсинг Лайтинг, Ко., № 1199, Минггуан Роуд, Цзяншань Таун, Нинбо, Китай. Филиалы завода-изготовителя: «Ningbo Yusing Electronics Co., LTD» Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu'ai, Ningbo, China / ООО "Нинбо Юсинг Электроникс Компания", зона Цивил Индастриал, населенный пункт Пуген, Цюай, г. Нинбо, Китай; «Zhejiang MEKA Electric Co., Ltd» No.8 Canghai Road, Lihai Town, Binhai New City, Shaoxing, Zhejiang Province, China/«Чжецзян МЕКА Электрик Ко., Лтд» №8 Цанхай Род, Лихай Таун, Бинхай Нью Сити, Шаосин, провинция Чжецзян, Китай. Уполномоченный представитель в РФ/Импортер: ООО «СИЛА СВЕТА» Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 48, тел. +7(499)394-69-26.

10. Гарантийные обязательства

- Гарантия на товар составляет 1 год (12 месяцев) со дня продажи.
- Гарантийные обязательства осуществляются на месте продажи товара. Началом гарантийного срока считается дата продажи товара, которая устанавливается на основании документов (или копий документов) удостоверяющих факт продажи, либо заполненного гарантийного талона (с указанием даты продажи, наименования изделия, даты окончания гарантии, подписи продавца, печати магазина).
- В случае отсутствия возможности точного установления даты продажи, гарантийный срок отсчитывается от даты производства товара, которая нанесена на корпус товара в виде надписи, гравировки или стикерованием.
- Гарантийные обязательства не выполняются при наличии механических повреждений товара или нарушения правил эксплуатации, хранения или транспортировки.





Внимание: для соблюдения гарантийных обязательств, требования к эксплуатации, описанные в настоящей инструкции, являются обязательными.

Данный гарантийный талон заполняется только при розничной продаже продукции торговой марки "STEKKER"

Гарантийный талон

Дата продажи	Наименование изделия	Количество	Дата окончания гарантийного срока
Продавец_____Покупатель_____ МП ВНИМАНИЕ! Незаполненный гарантийный талон снимает с продавца гарантийные обязательства. Талон действителен при предъявлении кассового чека (товарной накладной)			