

РЕЛЕ ВРЕМЕНИ однокомандные



Предназначены для однократного включения или выключения оборудования через заданный интервал времени.



**PBO-P3-08
PBO-P3-081**

ТУ-3425-007-31928807-2014



**PBO-08
PBO-081**

ТУ-3425-007-31928807-2014



Назначение и особенности модификации

- Установка времени тремя декадными кнопочными переключателями.
- Установка режима декадными поворотными переключателями.
- Индикатор напряжения питания.
- Индикатор состояния контактов

- Установка времени тремя декадными поворотными переключателями.
- Установка режима декадными поворотными переключателями.
- Индикатор напряжения питания.
- Индикатор состояния контактов

Схема подключения (стр.20)

PBO-P3-08 - 2, 3
PBO-P3-081 - 5, 6

PBO-08 - 2, 3
PBO-081 - 5, 6

Функциональная диаграмма (стр.14)

PBO-P3-08: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 11, 12, 23, 24, 28,29, 30
PBO-P3-081: 0, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 11, 12, 23, 24, 28,29, 30

PBO-08: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 11, 12, 23, 24, 28,29, 30
PBO-081: 0, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 11, 12, 23, 24, 28,29, 30

Контакты реле

PBO-P3-08- 2п
PBO-P3- 081 - 2п + 1пмк

PBO-08 - 2п
PBO-081 - 2п + 1пмк

Диапазон выдержек времени

0.01с - 999ч (7 поддиапазонов)
0.01-9.99с 1-999м
0.1-99.9с 0.1-99.9ч
1-999с 1-999ч
0.1-99.9м

Погрешность отсчета не более

5%

Способ управления задания времени

3 декадных переключателя (ПЗ)

3 дискретных поворотных переключателей

Основные виды напряжения питания

PBO-P3-081: ACDC24В,
ACDC36-240В
PBO-P3-08: ACDC24-240В

PBO-081: DC24В, ACDC36-240В
PBO-08: ACDC24-240В

Способ монтажа

DIN Рейка + ровная поверхность

Максимальный коммутируемый ток, AC1

5А/250В

Диапазон рабочих температур, °С

УХЛ4: -10...+55

УХЛ4: -25...+55
УХЛ2: -40...+60

Габаритные размеры, мм

35 x 90 x 63 (2 модуля)

Код для заказа

PBO-P3-08 ACDC24-240В УХЛ4
4620769451262
PBO-P3-081 ACDC36-240В УХЛ4
4620769451279
PBO-P3-081 ACDC24В УХЛ4
4620769453372

PBO-08 ACDC24-240В УХЛ4
4620769450043
PBO-08 ACDC24-240В УХЛ2
4620769452061
PBO-081 ACDC36-240В УХЛ4
4620769450067
PBO-08 ACDC24-240В ТМ
4620769451774