

Оповещатели охранно-пожарные звуковые и комбинированные

Г-12-К, Г-12-КП, Г-12-КПР, Г-12-КПС, Г-12-М, Г-12-Д, Г-24, Г-24-КП, Г-24-КПР, Г-24-КПС, Г-24-Д

ПАСПОРТ

ОКПД 2 26.30.50.114 ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10 ТУ 26.30.50-016-0131524356-2022 RU C-RU.П668.B.01279/22

1. Общие сведения

- 1.1. Оповещатели охранно-пожарные звуковые: Г-12-М, Г-12-Д, Г-24, Г-24-Д и комбинированные Г-12-К, Г-12-КП, Г-12-КПР, Г-12-КПС, Г-24-КП, Г-24-КПР, Г-24-КПС (далее оповещатели) предназначены для подачи звуковых и светово-звуковых сигналов на объектах, оснащенных охранно-пожарной и аварийной сигнализацией, в помещениях различного назначения.
- 1.2. Оповещатели Г-12-К, Г-12-КП, Г-24-КП имеют раздельное подключение звукового и светового модулей.
- 1.3. Оповещатели Г-12-КПР, Г-12-КПС, Г-24-КПР, Г-24-КПС имеют совмещённую цепь питания светового и звукового модулей. Отличительной особенностью оповещателей является прерывистая работа светового блока (режим стробоскопички).
- 1.4. Оповещатели Г-12-КПР, Г-12-Д, Г-24-КПР, Г-24-Д имеют дублирование вводных контактных клемм оповещателей.
- 1.5. Оповещатели имеют защиту от переплюсовки.

2. Технические характеристики

- 2.1. Номинальное напряжение питания Уном: Г-12-К, Г-12-КП, Г-12-КПР, Г-12-КПС, Г-12-М, Г-12-Д 12 В
Г-24, Г-24-КП, Г-24-КПР, Г-24-КПС, Г-24-Д 24 В
- 2.2. Сохраняют работоспособность в диапазоне напряжений (0,75÷1,15) Уном
- 2.3. Уровень звукового давления при Уном на расстоянии 1±0,05м не менее 105 дБ
- 2.4. Несущая частота звуковых сигналов 4000 Гц
- 2.5. Ток Iмакс, потребляемый при Уном: Г-24-К, Г-24-КП свет - 20мА, звук - 35мА
Г-12-К, Г-12-КП свет - 15мА, звук - 35мА
Г-12-КПР, Г-12-КПС, Г-24-КПР, Г-24-КПС 45мА
Г-12-Д, Г-24-Д, Г-12-М, Г-24 звук - 35мА
..... Ø86х50
..... 90х110х40
- 2.6. Габариты, мм: Г-12-К, Г-12-КПР, Г-12-М, Г-12-Д, Г-24-КПР, Г-24-Д Ø86х50
Г-12-КП, Г-12-КПС, Г-24, Г-24-КП, Г-24-КПС 90х110х40
- 2.7. Масса, кг, не более: Г-12-К, Г-12-КПР, Г-12-М, Г-12-Д, Г-24-КПР, Г-24-Д 0,05
Г-12-КП, Г-12-КПС, Г-24, Г-24-КП, Г-24-КПС 0,07
- 2.8. Диапазон рабочих температур -10...+55°С
- 2.9. Степень защиты оболочки IP52
- 2.10. Средний срок службы оповещателя, не менее 10 лет

3. Комплектность

- оповещатель в индивидуальной упаковке 1 шт.
паспорт 1 шт.

4. Подготовка к работе

- 4.1. При эксплуатации оповещателей необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в инструкции «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».
- 4.2. Подключение оповещателя к электрическим цепям систем сигнализации необходимо производить при отсутствии в них напряжения.
- 4.3. Убедиться в отсутствии повреждений оповещателя, проверить работоспособность.
- 4.4. Оповещатели следует устанавливать в местах, недоступных для посторонних лиц.
- 4.5. Закрепить оповещатель на стене и подключить к источнику постоянного напряжения соответствующего номинала, соблюдая полярность: Г-12-КПС, Г-12-М, Г-24, Г-24-КПС: белый провод – плюс;
- Г-12-К, Г-12-КП, Г-24-КП: СВЕТ белый провод – плюс, желтый – минус; ЗВУК зеленый провод – плюс, коричневый – минус;
- Г-12-КПР, Г-12-Д, Г-24-КПР, Г-24-Д: указана на этикетке над клеммами.
- 4.6. При установке оповещателя следует учитывать, что звук оптимально распространяется только в зоне прямой видимости.

5. Правила хранения и утилизация

- 5.1. Оповещатели допускается хранить (транспортировать) в крытых помещениях (транспортных средствах) при температуре от -50 до +50°С в упаковке поставщика.
- 5.2. В помещениях для хранения оповещателей не должно быть паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.
- 5.3. После транспортирования и хранения при отрицательных температурах, оповещатели после распаковывания перед проверкой должен быть выдержаны в нормальных климатических условиях не менее 2ч.
- 5.4. Особых мер по утилизации не требуют.

6. Гарантии изготовителя

- 6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве.
- 6.2. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном паспорте.

Дополнительную информацию смотри на сайте www.eltech-service.ru

Оповещатель Г-_____ - _____ № _____ принят ОТК
(заполняется от руки)

Где купить: ООО «ЭЛТЕХ-СЕРВИС» _____ иная служба техподдержки 8 (8452) 74 00 40
www.eltech-service.ru 8 (8452) 74 00 40
info@eltech-service.ru



системы оповещения



Произведено в России
ИП Раченков Александр Викторович
644076 г. Омск, ул. 75-ой Гвардейской бригады, 1 «Б»
составитель таблички ТО ЕАЭС 013/2017

Оповещатели охранно-пожарные звуковые и комбинированные

Г-12-К, Г-12-КП, Г-12-КПР, Г-12-КПС, Г-12-М, Г-12-Д, Г-24, Г-24-КП, Г-24-КПР, Г-24-КПС, Г-24-Д

ПАСПОРТ

ОКПД 2 26.30.50.114 ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10 ТУ 26.30.50-016-0131524356-2022 RU C-RU.П668.B.01279/22

1. Общие сведения

- 1.1. Оповещатели охранно-пожарные звуковые: Г-12-М, Г-12-Д, Г-24, Г-24-Д и комбинированные Г-12-К, Г-12-КП, Г-12-КПР, Г-12-КПС, Г-24-КП, Г-24-КПР, Г-24-КПС (далее оповещатели) предназначены для подачи звуковых и светово-звуковых сигналов на объектах, оснащенных охранно-пожарной и аварийной сигнализацией, в помещениях различного назначения.
- 1.2. Оповещатели Г-12-К, Г-12-КП, Г-24-КП имеют раздельное подключение звукового и светового модулей.
- 1.3. Оповещатели Г-12-КПР, Г-12-КПС, Г-24-КПР, Г-24-КПС имеют совмещённую цепь питания светового и звукового модулей. Отличительной особенностью оповещателей является прерывистая работа светового блока (режим стробоскопички).
- 1.4. Оповещатели Г-12-КПР, Г-12-Д, Г-24-КПР, Г-24-Д имеют дублирование вводных контактных клемм оповещателей.
- 1.5. Оповещатели имеют защиту от переплюсовки.

2. Технические характеристики

- 2.1. Номинальное напряжение питания Уном: Г-12-К, Г-12-КП, Г-12-КПР, Г-12-КПС, Г-12-М, Г-12-Д 12 В
Г-24, Г-24-КП, Г-24-КПР, Г-24-КПС, Г-24-Д 24 В
- 2.2. Сохраняют работоспособность в диапазоне напряжений (0,75÷1,15) Уном
- 2.3. Уровень звукового давления при Уном на расстоянии 1±0,05м не менее 105 дБ
- 2.4. Несущая частота звуковых сигналов 4000 Гц
- 2.5. Ток Iмакс, потребляемый при Уном: Г-24-К, Г-24-КП свет - 20мА, звук - 35мА
Г-12-К, Г-12-КП свет - 15мА, звук - 35мА
Г-12-КПР, Г-12-КПС, Г-24-КПР, Г-24-КПС 45мА
Г-12-Д, Г-24-Д, Г-12-М, Г-24 звук - 35мА
..... Ø86х50
..... 90х110х40
- 2.6. Габариты, мм: Г-12-К, Г-12-КПР, Г-12-М, Г-12-Д, Г-24-КПР, Г-24-Д Ø86х50
Г-12-КП, Г-12-КПС, Г-24, Г-24-КП, Г-24-КПС 90х110х40
- 2.7. Масса, кг, не более: Г-12-К, Г-12-КПР, Г-12-М, Г-12-Д, Г-24-КПР, Г-24-Д 0,05
Г-12-КП, Г-12-КПС, Г-24, Г-24-КП, Г-24-КПС 0,07
- 2.8. Диапазон рабочих температур -10...+55°С
- 2.9. Степень защиты оболочки IP52
- 2.10. Средний срок службы оповещателя, не менее 10 лет

3. Комплектность

- оповещатель в индивидуальной упаковке 1 шт.
паспорт 1 шт.

4. Подготовка к работе

- 4.1. При эксплуатации оповещателей необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в инструкции «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».
- 4.2. Подключение оповещателя к электрическим цепям систем сигнализации необходимо производить при отсутствии в них напряжения.
- 4.3. Убедиться в отсутствии повреждений оповещателя, проверить работоспособность.
- 4.4. Оповещатели следует устанавливать в местах, недоступных для посторонних лиц.
- 4.5. Закрепить оповещатель на стене и подключить к источнику постоянного напряжения соответствующего номинала, соблюдая полярность: Г-12-КПС, Г-12-М, Г-24, Г-24-КПС: белый провод – плюс;
- Г-12-К, Г-12-КП, Г-24-КП: СВЕТ белый провод – плюс, желтый – минус; ЗВУК зеленый провод – плюс, коричневый – минус;
- Г-12-КПР, Г-12-Д, Г-24-КПР, Г-24-Д: указана на этикетке над клеммами.
- 4.6. При установке оповещателя следует учитывать, что звук оптимально распространяется только в зоне прямой видимости.

5. Правила хранения и утилизация

- 5.1. Оповещатели допускается хранить (транспортировать) в крытых помещениях (транспортных средствах) при температуре от -50 до +50°С в упаковке поставщика.
- 5.2. В помещениях для хранения оповещателей не должно быть паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.
- 5.3. После транспортирования и хранения при отрицательных температурах, оповещатели после распаковывания перед проверкой должен быть выдержаны в нормальных климатических условиях не менее 2ч.
- 5.4. Особых мер по утилизации не требуют.

6. Гарантии изготовителя

- 6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве.
- 6.2. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном паспорте.

Дополнительную информацию смотри на сайте www.eltech-service.ru

Оповещатель Г-_____ - _____ № _____ принят ОТК
(заполняется от руки)

Где купить: ООО «ЭЛТЕХ-СЕРВИС» _____ иная служба техподдержки 8 (8452) 74 00 40
www.eltech-service.ru 8 (8452) 74 00 40
info@eltech-service.ru



системы оповещения



Произведено в России
ИП Раченков Александр Викторович
644076 г. Омск, ул. 75-ой Гвардейской бригады, 1 «Б»
составитель таблички ТО ЕАЭС 013/2017

Оповещатели охранно-пожарные звуковые и комбинированные

Г-12-К, Г-12-КП, Г-12-КПР, Г-12-КПС, Г-12-М, Г-12-Д, Г-24, Г-24-КП, Г-24-КПР, Г-24-КПС, Г-24-Д

ПАСПОРТ

ОКПД 2 26.30.50.114 ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10 ТУ 26.30.50-016-0131524356-2022 RU C-RU.П668.B.01279/22

1. Общие сведения

- 1.1. Оповещатели охранно-пожарные звуковые: Г-12-М, Г-12-Д, Г-24, Г-24-Д и комбинированные Г-12-К, Г-12-КП, Г-12-КПР, Г-12-КПС, Г-24-КП, Г-24-КПР, Г-24-КПС (далее оповещатели) предназначены для подачи звуковых и светово-звуковых сигналов на объектах, оснащенных охранно-пожарной и аварийной сигнализацией, в помещениях различного назначения.
- 1.2. Оповещатели Г-12-К, Г-12-КП, Г-24-КП имеют раздельное подключение звукового и светового модулей.
- 1.3. Оповещатели Г-12-КПР, Г-12-КПС, Г-24-КПР, Г-24-КПС имеют совмещённую цепь питания светового и звукового модулей. Отличительной особенностью оповещателей является прерывистая работа светового блока (режим стробоскопички).
- 1.4. Оповещатели Г-12-КПР, Г-12-Д, Г-24-КПР, Г-24-Д имеют дублирование вводных контактных клемм оповещателей.
- 1.5. Оповещатели имеют защиту от переплюсовки.

2. Технические характеристики

- 2.1. Номинальное напряжение питания Уном: Г-12-К, Г-12-КП, Г-12-КПР, Г-12-КПС, Г-12-М, Г-12-Д 12 В
Г-24, Г-24-КП, Г-24-КПР, Г-24-КПС, Г-24-Д 24 В
- 2.2. Сохраняют работоспособность в диапазоне напряжений (0,75÷1,15) Уном
- 2.3. Уровень звукового давления при Уном на расстоянии 1±0,05м не менее 105 дБ
- 2.4. Несущая частота звуковых сигналов 4000 Гц
- 2.5. Ток Iмакс, потребляемый при Уном: Г-24-К, Г-24-КП свет - 20мА, звук - 35мА
Г-12-К, Г-12-КП свет - 15мА, звук - 35мА
Г-12-КПР, Г-12-КПС, Г-24-КПР, Г-24-КПС 45мА
Г-12-Д, Г-24-Д, Г-12-М, Г-24 звук - 35мА
..... Ø86х50
..... 90х110х40
- 2.6. Габариты, мм: Г-12-К, Г-12-КПР, Г-12-М, Г-12-Д, Г-24-КПР, Г-24-Д Ø86х50
Г-12-КП, Г-12-КПС, Г-24, Г-24-КП, Г-24-КПС 90х110х40
- 2.7. Масса, кг, не более: Г-12-К, Г-12-КПР, Г-12-М, Г-12-Д, Г-24-КПР, Г-24-Д 0,05
Г-12-КП, Г-12-КПС, Г-24, Г-24-КП, Г-24-КПС 0,07
- 2.8. Диапазон рабочих температур -10...+55°С
- 2.9. Степень защиты оболочки IP52
- 2.10. Средний срок службы оповещателя, не менее 10 лет

3. Комплектность

- оповещатель в индивидуальной упаковке 1 шт.
паспорт 1 шт.

4. Подготовка к работе

- 4.1. При эксплуатации оповещателей необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в инструкции «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».
- 4.2. Подключение оповещателя к электрическим цепям систем сигнализации необходимо производить при отсутствии в них напряжения.
- 4.3. Убедиться в отсутствии повреждений оповещателя, проверить работоспособность.
- 4.4. Оповещатели следует устанавливать в местах, недоступных для посторонних лиц.
- 4.5. Закрепить оповещатель на стене и подключить к источнику постоянного напряжения соответствующего номинала, соблюдая полярность: Г-12-КПС, Г-12-М, Г-24, Г-24-КПС: белый провод – плюс;
- Г-12-К, Г-12-КП, Г-24-КП: СВЕТ белый провод – плюс, желтый – минус; ЗВУК зеленый провод – плюс, коричневый – минус;
- Г-12-КПР, Г-12-Д, Г-24-КПР, Г-24-Д: указана на этикетке над клеммами.
- 4.6. При установке оповещателя следует учитывать, что звук оптимально распространяется только в зоне прямой видимости.

5. Правила хранения и утилизация

- 5.1. Оповещатели допускается хранить (транспортировать) в крытых помещениях (транспортных средствах) при температуре от -50 до +50°С в упаковке поставщика.
- 5.2. В помещениях для хранения оповещателей не должно быть паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.
- 5.3. После транспортирования и хранения при отрицательных температурах, оповещатели после распаковывания перед проверкой должен быть выдержаны в нормальных климатических условиях не менее 2ч.
- 5.4. Особых мер по утилизации не требуют.

6. Гарантии изготовителя

- 6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве.
- 6.2. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном паспорте.

Дополнительную информацию смотри на сайте www.eltech-service.ru

Оповещатель Г-_____ - _____ № _____ принят ОТК
(заполняется от руки)

Где купить: ООО «ЭЛТЕХ-СЕРВИС» _____ иная служба техподдержки 8 (8452) 74 00 40
www.eltech-service.ru 8 (8452) 74 00 40
info@eltech-service.ru



системы оповещения



Произведено в России
ИП Раченков Александр Викторович
644076 г. Омск, ул. 75-ой Гвардейской бригады, 1 «Б»
составитель таблички ТО ЕАЭС 013/2017