

Датчик СЗВО-04 - общая коммутируемая нагрузка до 150 Вт, звуковой порог активации 60-70дБ. Порог освещенности при использовании датчика отдельно, либо в составе светильника с прозрачным плафоном - 5 Люкс; при использовании датчика в составе светильника с матовым рассеивателем - 10 Люкс. Варианты подключаемых ламп: КЛЛ, ЛОН, светодиодные лампы, люминесцентные линейные лампы.

Принцип действия датчика:

Датчик проверяет наличие звуков и, каждые 45 секунд, уровень освещенности

- если темно и есть звуки, в то же мгновение включается освещение
- если светло освещение не включается

В исходном состоянии регулировка находится:

- в крайнем левом положении, что соответствует срабатыванию на тихие звуки.

Для регулировки используйте подстроечное отверстие:

- по часовой стрелке – срабатывание на более громкие звуки;
- против часовой стрелки – срабатывание на более тихие звуки.

P.S. При подключении питания к светильнику и датчику, даже при ярком свете, светильник может включиться, но через 45 секунд он выключится и войдет в рабочий режим.

Выключатель освещения LST СЗВО-4.К	Общая коммутируемая нагрузка	до 150 Вт
	Звуковой порог активации	60-70 Дб
Габаритные размеры (Д x Ш x В) 77x30,5x18,1 (мм)		
Гарантия завода-изготовителя - 2 года со дня ввода в эксплуатацию, но не ≤ 3 лет с даты поставки		