SWG STANDARD

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ДАТЧИК СЕНСОРНЫЙ СЕРИИ ENDLESS SR



051008



051009



051010



051011



051012

ОПИСАНИЕ

Датчик в пластиковом корпусе для управления светодиодной лентой с напряжением 12-24В

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Датчик – 1 шт
2. Инструкция – 1 шт
3. Упаковка – 1 шт

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Название	Размеры, мм	Макс. ток	Рабочее напряжение	Радиус действия	Принцип работы
051008	SR-Touch-WH	18*15*15	3А	12-24В	-	Короткое касание включает или выключает свет Касание с удержанием регулирует яркость
051009	SR-Handwave-WH	18*15*15	3А	12-24В	5см	Взмах руки перед датчиком включает или выключает свет Удержание руки перед датчиком регулирует яркость
051010	SR-Door-WH	18*15*15	3А	12-24В	5см	При открытой двери датчик не видит ее, свет включен При закрытой двери датчик видит ее вблизи, свет выключен
051011	SR-PIR-Single-WH	23*15*15	3А	12-24В	5м 150°	Датчик реагирует на движения теплых объектов (людей, животных) в зоне обнаружения и включает свет. При отсутствии движения свет выключается автоматически через 30 секунд.
051012	SR-Door-2-WH	18*15*15	3А	12-24В	5см	При открытой любой двери датчик не видит ее, свет включен При закрытых дверях датчики видят их вблизи, свет выключен

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочее напряжение – 12-24В
Макс ток – 3А
Частота ШИМ – 20000Гц
Степень защиты – IP20
Диаметр монтажного отверстия – 12мм
Глубина монтажного отверстия - >18мм
Рабочая температура - -10° С-+40° С
Относительная влажность - 0%-85%
Срок службы – 30000ч

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Изделие не содержит дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. Утилизацию проводят обычным способом в соответствии с требованиями местного законодательства по утилизации малоопасных отходов.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ И ДЕКЛАРИРОВАНИИ

Сертификат соответствия RU C-CN.АЖ06.В.01558/23
Действует с 6.12.2023 по 5.12.2028
Выдан ООО "ГринЛайн", аттестат аккредитации RA.RU.11АЖ06 от 26.10.2016

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Производитель: см. на упаковке.
Сделано в Китае.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

a. Гарантийные обязательства распространяются на случаи производственного брака при отсутствии фактов, указывающих на неправильное обращение с изделием или нарушение требований по монтажу и эксплуатации.
b. Гарантийные обязательства не выполняются при:
i. наличии следов механических, термических или химических повреждений;
ii. наличии следов влаги;
iii. наличии следов самостоятельного ремонта или вмешательства в конструкцию изделия;
iv. поломках, вызванных неправильным подключением, превышением указанного напряжения или нарушениями требований по технике безопасности;
c. По всем вопросам, связанным с гарантийным обслуживанием, вы можете обратиться по месту приобретения изделия.
d. Отметки о продаже:
i. Артикул: _____
ii. Модель: _____
iii. Дата продажи: _____ М.П.
iv. Продавец: _____