

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ МОДУЛЯ РОЗЕТКИ RJ45

1 ПОДГОТОВКА ИНСТРУМЕНТОВ И МАТЕРИАЛОВ

Убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты: отвертка, обжимной инструмент (если требуется), модуль розетки RJ45, LAN-кабель категории 5e, кабель-канал для организации рабочих мест с использованием электроустановочных изделий стандарта 45x45 и суппортов к ним.

2 ПОДГОТОВКА LAN-КАБЕЛЯ

Обрежьте конец LAN-кабеля, чтобы удалить поврежденные части. Снимите внешнюю изоляцию кабеля на 3-4 см, чтобы освободить цветные проводники. Расправьте проводники и разложите их в соответствии со схемой подключения (T568A или T568B).

3 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРОВОДОВ

Вставьте проводники в соответствующие разъемы на модуле RJ45, следуя схеме подключения. Убедитесь, что проводники полностью зафиксированы в разъемах, а цветовая последовательность соблюдена. Используйте обжимной инструмент (или инструмент, прилагаемый к модулю), чтобы надежно закрепить провода.

4 УСТАНОВКА МОДУЛЯ РОЗЕТКИ

Вставьте модуль розетки RJ45 в суппорт. Убедитесь, что он надежно защелкнулся. Также убедитесь, что лицевая часть модуля находится на одном уровне с рамкой.

5 ТЕСТИРОВАНИЕ УСТАНОВЛЕННОГО МОДУЛЯ РОЗЕТКИ

Проверьте работоспособность соединения, используя сетевой тестер или подключив устройство к сети.

