



ПАСПОРТ

**Розетки
информационные
EPICA**

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Розетки коллекции EPICA, для скрытого монтажа. Для подключения потребителей к различным системам передачи информации. Предназначены для установки внутри помещений.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики розеток приведены в таблицах 1-4.

Таблица 1

| Параметры | Значения | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | Артикул | UP1-S0*- TV-3 | UP1-S0*- TV-2 |
| Категория | ТВ (оконечная) | ТВ (проходная) | ТВ |
| Тип | - | | |
| Рабочая частота, Гц | - | | 300-3400 |
| Номинальное напряжение, В | - | | |
| Рабочий ток, А | 0,35 | | |
| Степень пыле-влагозащиты | IP20 | | |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 | | |

Примечание: Буква в артикуле на месте знака * обозначает вариант цветового исполнения изделия: W - белый / В - чёрный / А - алюминий / I - кремовый / С - шампань / М - мокко / G - графит.

Таблица 2

| Параметры | Значения |
|---------------------------|-----------------|
| Артикул | UP1-S0*-2RJ45-6 |
| Категория | Интернет |
| Тип | CAT6 |
| Рабочая частота, Гц | - |
| Номинальное напряжение, В | 60 |
| Рабочий ток, А | 0,35 |
| Степень пыле-влагозащиты | IP20 |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Вид клемм | Винтовые |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |

Примечание: Буква в артикуле на месте знака * обозначает вариант цветового исполнения изделия: W - белый / В - чёрный / А - алюминий / I - кремовый / С - шампань / М - мокко / G - графит.

Таблица 3

| Параметры | Значения | | |
|------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| Артикул | UP1-S0*- TV+RJ | UP1-S0*- 2RJ45-5 | UP1-S0*- RJ45-5 |
| Категория | ТВ + интернет | Интернет | |
| Тип | CAT5 | | |
| Рабочая частота, Гц | 300-3400 | - | |
| Номинальное напряжение, В | 60 | | |
| Рабочий ток, А | 0,35 | | |
| Степень пыле- влагозащиты | IP20 | | |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 | | |

Таблица 4

| Параметры | Значения | | |
|------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| Артикул | UP1-S0*- RJ11 | UP1-S0*- HDMI | UP1-S0*- HDMI+RJ45 |
| Категория | Телефон | HDMI | HDMI + интернет |
| Тип | CAT3 | 4K | CAT5 |
| Рабочая частота | - | | |

Продолжение таблицы 4

| Параметры | Значения | | |
|------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| Артикул | UP1-S0*- RJ11 | UP1-S0*- HDMI | UP1-S0*- HDMI+RJ45 |
| Номинальное напряжение, В | 60 | | |
| Рабочий ток, А | 0,35 | | |
| Степень пыле- влагозащиты | IP20 | | |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 | | |

Таблица 5

| Параметры | Значения | |
|---------------------------|-----------------|----------|
| Артикул | UP1-C0*-00 | UP1-EC* |
| Категория | Кабельный вывод | Заглушка |
| Тип | - | |
| Рабочая частота | - | |
| Номинальное напряжение, В | - | |
| Рабочий ток, А | - | |
| Степень пылевлагозащиты | IP20 | |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 | |

Примечание: Буква в артикуле на месте знака * обозначает вариант цветового исполнения изделия: W - белый / В - чёрный / А - алюминий / I - кремовый / С - шампань / М - мокко / G - графит.

3 ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ




Рис. 1

Кабельный вывод UP1-CO*-00




Рис. 2

Заглушка UP1-EC*

Примечание: Буква в артикуле на месте знака * обозначает вариант цветового исполнения изделия: W - белый / В - чёрный / А - алюминий / I - кремовый / С - шампань / М - мокко / G - графит.




Рис. 3

Механизм розетки RJ45 - 2 шт., (cat5) UP1-S0*-2RJ45-5
 Механизм розетки RJ45 - 2 шт., (cat6) UP1-S0*-2RJ45-6




Рис. 4

Механизм розетки HDMI UP1-S0*-HDMI

Примечание: Буква в артикуле на месте знака * обозначает вариант цветового исполнения изделия: W - белый / В - чёрный / А - алюминий / I - кремовый / С - шампань / М - мокко / G - графит.




Рис. 5

Механизм розетки HDMI+RJ45 [cat5] UP1-S0*-HDMI+RJ45




Рис. 6

Механизм розетки RJ11 UP1-S0*-RJ11

Механизм розетки RJ45 [cat5] UP1-S0*-RJ45-5

Механизм розетки RJ45 [cat6] UP1-S0*-RJ45-6

Примечание: Буква в артикуле на месте знака * обозначает вариант цветового исполнения изделия: W - белый / В - чёрный / А - алюминий / I - кремовый / С - шампань / М - мокко / G - графит.




Рис. 7

Механизм розетки TV одиночной UP1-S0*-TV-1

Механизм розетки TV проходной UP1-S0*-TV-2

Механизм розетки TV оконечной UP1-S0*-TV-3




Рис. 8

Механизм розетки TV+RJ45 [cat5] UP1-S0*-TV+RJ

Примечание: Буква в артикуле на месте знака * обозначает вариант цветового исполнения изделия: W - белый / В - чёрный / А - алюминий / I - кремковый / С - шампань / М - мокко / G - графит.

4 КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Розетка – 1 шт.
2. Упаковочный пакет – 1 шт. на изделие
3. Паспорт – 1 шт.

5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Монтаж, демонтаж необходимо осуществлять силами специалиста с соответствующей квалификацией, а также соблюдать требования ПУЭ.

6 ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА

1. При монтаже розетки, необходимо снять лицевую панель, используйте отвертку с плоским лезвием, аккуратно отожмите крышку, чтобы не повредить крепления.
2. Отсоединить разъемы от основания. Найдите фиксирующую защелку и отожмите её для освобождения соединения.
3. Удалить внешнюю изоляцию с помощью ножниц или инструмента для зачистки проводов.
4. Разместить провода согласно таблице подсоединения телефонных и компьютерных разъемов, обращая внимание на цветовую кодировку.
5. Закрепить суппорт устройства в подрозетнике, используя монтажные лапки или саморезы.
6. Отпозиционировать декоративную рамку.
7. Установить лицевую панель обратно, защелкнув ее в соответствующие пазы.

7 ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации: 7 лет с даты продажи изделия, указанной в товарном чеке.

Гарантийный срок хранения: 7 лет с даты изготовления, указанной на упаковке или на изделии.

Срок службы: 10 лет.

Изготовитель: Информация указана на упаковке изделия.

Импортер и представитель торговой марки EKF по работе с претензиями на территории Российской Федерации: ООО «Электрорешения», 127273, Россия, Москва, ул. Отрадная, д. 2Б, стр. 9, 5 этаж.

Тел.: +7 (495) 788-88-15.

Тел.: 8 (800) 333-88-15 (действует только на территории РФ).

Importer and EKF trademark service representative on the territory of the Russian Federation: ООО Electroresheniya, Otradnaya st., 2b bld. 9, 5th floor, 127273, Moscow, Russia. Tel.: +7 (495) 788-88-15.

Импортер и представитель торговой марки EKF по работе с претензиями на территории Республики Казахстан: ТОО «Энергорешения Казахстан», Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Тургут Озала, д. 247, кв. 4

Importer and EKF trademark service representative on the territory of the Republic of Kazakhstan: ТОО «Energoresheniya Kazakhstan», Kazakhstan, Almaty, Bostandyk district, Turgut Ozal st., 247, apt 4.

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Розетка коллекции EPICA для скрытого монтажа признана годной к эксплуатации.

Дата изготовления:

информация указана на упаковке или на изделии.

Штамп технического
контроля изготовителя



ekfgroup.com

EAC



**Электронная
документация**



v3

