


## GALAD Bera LED



### Особенности

- Максимально равномерное светораспределение за счет специальной вторичной оптики
- Комплектуется белыми и цветными монохромными светодиодами
- Возможность получения нескольких уровней яркости светового пятна на фасаде
- Высокая абразивостойкость и малая адгезия к загрязнению
- Возможность перемещения узла крепления вдоль паза
- Простота монтажа и обслуживания

### Цвет

По умолчанию:  
Серый

### Модификации

| Код   | Наименование                       | Мощность | Световой поток | Цветовая температура/Цвет свечения | Цветность светодиода | Тип КСС    | Степень защиты | Примечание                             |
|-------|------------------------------------|----------|----------------|------------------------------------|----------------------|------------|----------------|----------------------------------------|
| 07179 | GALAD Bera LED-10-Ellipse/W3000    | 10 Вт    | 760 лм         | 3000 K                             | W                    | Ellipse    | IP65           | Без сквозной проводки. Есть аксессуары |
| 07263 | GALAD Bera LED-10-Ellipse/W4000    | 10 Вт    | 760 лм         | 4000 K                             | W                    | Ellipse    | IP65           | Без сквозной проводки. Есть аксессуары |
| 07174 | GALAD Bera LED-10-Extra Wide/W3000 | 10 Вт    | 760 лм         | 3000 K                             | W                    | Extra Wide | IP65           | Без сквозной проводки. Есть аксессуары |
| 07175 | GALAD Bera LED-10-Extra Wide/W4000 | 10 Вт    | 760 лм         | 4000 K                             | W                    | Extra Wide | IP65           | Без сквозной проводки. Есть аксессуары |
| 07164 | GALAD Bera LED-10-Medium/W3000     | 10 Вт    | 760 лм         | 3000 K                             | W                    | Medium     | IP65           | Без сквозной проводки. Есть аксессуары |
| 07165 | GALAD Bera LED-10-Medium/W4000     | 10 Вт    | 760 лм         | 4000 K                             | W                    | Medium     | IP65           | Без сквозной проводки. Есть аксессуары |

▲ Габариты: 325x66x40 мм



Бесплатный звонок по России: 8 (800) 250-65-93  
Звонок по Москве: +7 (495) 788-65-93



Москва, Проспект Мира, 106



info@bl-g.ru



| Модификации |              |          |                |                                    |                      |         |                |            |
|-------------|--------------|----------|----------------|------------------------------------|----------------------|---------|----------------|------------|
| Код         | Наименование | Мощность | Световой поток | Цветовая температура/Цвет свечения | Цветность светодиода | Тип КСС | Степень защиты | Примечание |

▲ Габариты: 325x66x40 мм

|       |                              |       |        |        |   |      |      |                                        |
|-------|------------------------------|-------|--------|--------|---|------|------|----------------------------------------|
| 07161 | GALAD Bera LED-10-Spot/W3000 | 10 Вт | 760 лм | 3000 К | W | Spot | IP65 | Без сквозной проводки. Есть аксессуары |
| 07159 | GALAD Bera LED-10-Spot/W4000 | 10 Вт | 760 лм | 4000 К | W | Spot | IP65 | Без сквозной проводки. Есть аксессуары |
| 07169 | GALAD Bera LED-10-Wide/W3000 | 10 Вт | 760 лм | 3000 К | W | Wide | IP65 | Без сквозной проводки. Есть аксессуары |
| 07170 | GALAD Bera LED-10-Wide/W4000 | 10 Вт | 760 лм | 4000 К | W | Wide | IP65 | Без сквозной проводки. Есть аксессуары |

▲ Габариты: 625x66x40 мм

|       |                                        |       |         |        |   |            |      |                                        |
|-------|----------------------------------------|-------|---------|--------|---|------------|------|----------------------------------------|
| 08591 | GALAD Bera LED-10-Ellipse/W3000 622    | 10 Вт | 760 лм  | 3000 К | W | Ellipse    | IP65 | Без сквозной проводки. Есть аксессуары |
| 08592 | GALAD Bera LED-10-Ellipse/W4000 622    | 10 Вт | 760 лм  | 4000 К | W | Ellipse    | IP65 | Без сквозной проводки. Есть аксессуары |
| 08586 | GALAD Bera LED-10-Extra Wide/W3000 622 | 10 Вт | 760 лм  | 3000 К | W | Extra Wide | IP65 | Без сквозной проводки. Есть аксессуары |
| 08543 | GALAD Bera LED-10-Extra Wide/W4000 622 | 10 Вт | 760 лм  | 4000 К | W | Extra Wide | IP65 | Без сквозной проводки. Есть аксессуары |
| 08576 | GALAD Bera LED-10-Medium/W3000 622     | 10 Вт | 760 лм  | 3000 К | W | Medium     | IP65 | Без сквозной проводки. Есть аксессуары |
| 08577 | GALAD Bera LED-10-Medium/W4000 622     | 10 Вт | 760 лм  | 4000 К | W | Medium     | IP65 | Без сквозной проводки. Есть аксессуары |
| 07208 | GALAD Bera LED-20-Ellipse/W3000        | 20 Вт | 1520 лм | 3000 К | W | Ellipse    | IP65 | Без сквозной проводки. Есть            |



Бесплатный звонок по России: 8 (800) 250-65-93  
Звонок по Москве: +7 (495) 788-65-93



Москва, Проспект Мира, 106



info@bl-g.ru

|       |                                    |       |         |        |   |         |      |                                                    |
|-------|------------------------------------|-------|---------|--------|---|---------|------|----------------------------------------------------|
|       |                                    |       |         |        |   |         |      | аксессуары                                         |
| 07209 | GALAD Bera<br>LED-20-Ellipse/W4000 | 20 Вт | 1520 лм | 4000 К | W | Ellipse | IP65 | Без<br>сквозной<br>проводки.<br>Есть<br>аксессуары |



| Модификации |              |          |                |                                    |                      |         |                |            |
|-------------|--------------|----------|----------------|------------------------------------|----------------------|---------|----------------|------------|
| Код         | Наименование | Мощность | Световой поток | Цветовая температура/Цвет свечения | Цветность светодиода | Тип КСС | Степень защиты | Примечание |

▲ Габариты: 625х66х40 мм

|       |                                    |       |         |        |   |            |      |                                        |
|-------|------------------------------------|-------|---------|--------|---|------------|------|----------------------------------------|
| 07203 | GALAD Bera LED-20-Extra Wide/W3000 | 20 Вт | 1520 лм | 3000 К | W | Extra Wide | IP65 | Без сквозной проводки. Есть аксессуары |
| 07204 | GALAD Bera LED-20-Extra Wide/W4000 | 20 Вт | 1520 лм | 4000 К | W | Extra Wide | IP65 | Без сквозной проводки. Есть аксессуары |
| 07193 | GALAD Bera LED-20-Medium/W3000     | 20 Вт | 1520 лм | 3000 К | W | Medium     | IP65 | Без сквозной проводки. Есть аксессуары |
| 07194 | GALAD Bera LED-20-Medium/W4000     | 20 Вт | 1520 лм | 4000 К | W | Medium     | IP65 | Без сквозной проводки. Есть аксессуары |
| 07180 | GALAD Bera LED-20-Spot/W3000       | 20 Вт | 1520 лм | 3000 К | W | Spot       | IP65 | Без сквозной проводки. Есть аксессуары |
| 07181 | GALAD Bera LED-20-Spot/W4000       | 20 Вт | 1520 лм | 4000 К | W | Spot       | IP65 | Без сквозной проводки. Есть аксессуары |
| 07198 | GALAD Bera LED-20-Wide/W3000       | 20 Вт | 1520 лм | 3000 К | W | Wide       | IP65 | Без сквозной проводки. Есть аксессуары |
| 07199 | GALAD Bera LED-20-Wide/W4000       | 20 Вт | 1520 лм | 4000 К | W | Wide       | IP65 | Без сквозной проводки. Есть аксессуары |

▲ Габариты: 920х66х40 мм

|       |                                        |       |         |        |   |            |      |                                        |
|-------|----------------------------------------|-------|---------|--------|---|------------|------|----------------------------------------|
| 08615 | GALAD Bera LED-15-Ellipse/W3000 917    | 15 Вт | 1300 лм | 3000 К | W | Ellipse    | IP65 | Без сквозной проводки. Есть аксессуары |
| 08616 | GALAD Bera LED-15-Ellipse/W4000 917    | 15 Вт | 1300 лм | 4000 К | W | Ellipse    | IP65 | Без сквозной проводки. Есть аксессуары |
| 08611 | GALAD Bera LED-15-Extra Wide/W3000 917 | 15 Вт | 1300 лм | 3000 К | W | Extra Wide | IP65 | Без сквозной проводки. Есть            |



Бесплатный звонок по России: 8 (800) 250-65-93  
Звонок по Москве: +7 (495) 788-65-93



Москва, Проспект Мира, 106



info@bl-g.ru

|       |                                              |       |         |        |   |            |      |                                                    |
|-------|----------------------------------------------|-------|---------|--------|---|------------|------|----------------------------------------------------|
|       |                                              |       |         |        |   |            |      | аксессуары                                         |
| 08587 | GALAD Bera<br>LED-15-Extra<br>Wide/W4000 917 | 15 Вт | 1300 лм | 4000 К | W | Extra Wide | IP65 | Без<br>сквозной<br>проводки.<br>Есть<br>аксессуары |



| Модификации |              |          |                |                                    |                      |         |                |            |
|-------------|--------------|----------|----------------|------------------------------------|----------------------|---------|----------------|------------|
| Код         | Наименование | Мощность | Световой поток | Цветовая температура/Цвет свечения | Цветность светодиода | Тип КСС | Степень защиты | Примечание |

▲ Габариты: 920x66x40 мм

|       |                                    |       |         |        |   |            |      |                                        |
|-------|------------------------------------|-------|---------|--------|---|------------|------|----------------------------------------|
| 08601 | GALAD Bera LED-15-Medium/W3000 917 | 15 Вт | 1300 лм | 3000 К | W | Medium     | IP65 | Без сквозной проводки. Есть аксессуары |
| 08602 | GALAD Bera LED-15-Medium/W4000 917 | 15 Вт | 1300 лм | 4000 К | W | Medium     | IP65 | Без сквозной проводки. Есть аксессуары |
| 07233 | GALAD Bera LED-30-Ellipse/W3000    | 30 Вт | 2280 лм | 3000 К | W | Ellipse    | IP65 | Без сквозной проводки. Есть аксессуары |
| 07228 | GALAD Bera LED-30-Extra Wide/W3000 | 30 Вт | 2280 лм | 3000 К | W | Extra Wide | IP65 | Без сквозной проводки. Есть аксессуары |
| 07229 | GALAD Bera LED-30-Extra Wide/W4000 | 30 Вт | 2280 лм | 4000 К | W | Extra Wide | IP65 | Без сквозной проводки. Есть аксессуары |
| 07218 | GALAD Bera LED-30-Medium/W3000     | 30 Вт | 2280 лм | 3000 К | W | Medium     | IP65 | Без сквозной проводки. Есть аксессуары |
| 07219 | GALAD Bera LED-30-Medium/W4000     | 30 Вт | 2280 лм | 4000 К | W | Medium     | IP65 | Без сквозной проводки. Есть аксессуары |
| 07213 | GALAD Bera LED-30-Spot/W3000       | 30 Вт | 2280 лм | 3000 К | W | Spot       | IP65 | Без сквозной проводки. Есть аксессуары |
| 07214 | GALAD Bera LED-30-Spot/W4000       | 30 Вт | 2280 лм | 4000 К | W | Spot       | IP65 | Без сквозной проводки. Есть аксессуары |
| 07223 | GALAD Bera LED-30-Wide/W3000       | 30 Вт | 2280 лм | 3000 К | W | Wide       | IP65 | Без сквозной проводки. Есть аксессуары |
| 07224 | GALAD Bera LED-30-Wide/W4000       | 30 Вт | 2280 лм | 4000 К | W | Wide       | IP65 | Без сквозной проводки. Есть аксессуары |
|       |                                    |       |         |        |   |            |      | аксессуары                             |



Бесплатный звонок по России: 8 (800) 250-65-93  
Звонок по Москве: +7 (495) 788-65-93



Москва, Проспект Мира, 106



info@bl-g.ru

|       |                                    |       |         |        |   |         |      |                                                    |
|-------|------------------------------------|-------|---------|--------|---|---------|------|----------------------------------------------------|
| 07234 | GALAD Bera<br>LED-30-Ellipse/W4000 | 30 Вт | 2580 лм | 4000 К | W | Ellipse | IP65 | Без<br>сквозной<br>проводки.<br>Есть<br>аксессуары |
|-------|------------------------------------|-------|---------|--------|---|---------|------|----------------------------------------------------|



| Модификации |              |          |                |                                    |                      |         |                |            |
|-------------|--------------|----------|----------------|------------------------------------|----------------------|---------|----------------|------------|
| Код         | Наименование | Мощность | Световой поток | Цветовая температура/Цвет свечения | Цветность светодиода | Тип КСС | Степень защиты | Примечание |

▲ Габариты: 1215x66x40 мм

|       |                                         |       |         |        |   |            |      |                                        |
|-------|-----------------------------------------|-------|---------|--------|---|------------|------|----------------------------------------|
| 08643 | GALAD Bera LED-20-Ellipse/W3000 1212    | 20 Вт | 1520 лм | 3000 К | W | Ellipse    | IP65 | Без сквозной проводки. Есть аксессуары |
| 08545 | GALAD Bera LED-20-Ellipse/W4000 1212    | 20 Вт | 1520 лм | 4000 К | W | Ellipse    | IP65 | Без сквозной проводки. Есть аксессуары |
| 08639 | GALAD Bera LED-20-Extra Wide/W3000 1212 | 20 Вт | 1520 лм | 3000 К | W | Extra Wide | IP65 | Без сквозной проводки. Есть аксессуары |
| 08544 | GALAD Bera LED-20-Extra Wide/W4000 1212 | 20 Вт | 1520 лм | 4000 К | W | Extra Wide | IP65 | Без сквозной проводки. Есть аксессуары |
| 08629 | GALAD Bera LED-20-Medium/W3000 1212     | 20 Вт | 1520 лм | 3000 К | W | Medium     | IP65 | Без сквозной проводки. Есть аксессуары |
| 08630 | GALAD Bera LED-20-Medium/W4000 1212     | 20 Вт | 1520 лм | 4000 К | W | Medium     | IP65 | Без сквозной проводки. Есть аксессуары |
| 07258 | GALAD Bera LED-40-Ellipse/W3000         | 40 Вт | 3040 лм | 3000 К | W | Ellipse    | IP65 | Без сквозной проводки. Есть аксессуары |
| 07259 | GALAD Bera LED-40-Ellipse/W4000         | 40 Вт | 3040 лм | 4000 К | W | Ellipse    | IP65 | Без сквозной проводки. Есть аксессуары |
| 07253 | GALAD Bera LED-40-Extra Wide/W3000      | 40 Вт | 3040 лм | 3000 К | W | Extra Wide | IP65 | Без сквозной проводки. Есть аксессуары |
| 07254 | GALAD Bera LED-40-Extra Wide/W4000      | 40 Вт | 3040 лм | 4000 К | W | Extra Wide | IP65 | Без сквозной проводки. Есть аксессуары |
| 07243 | GALAD Bera LED-40-Medium/W3000          | 40 Вт | 3040 лм | 3000 К | W | Medium     | IP65 | Без сквозной проводки. Есть аксессуары |
|       |                                         |       |         |        |   |            |      | аксессуары                             |



Бесплатный звонок по России: 8 (800) 250-65-93  
Звонок по Москве: +7 (495) 788-65-93



Москва, Проспект Мира, 106



info@bl-g.ru

|       |                                   |       |         |        |   |        |      |                                                    |
|-------|-----------------------------------|-------|---------|--------|---|--------|------|----------------------------------------------------|
| 07244 | GALAD Bera<br>LED-40-Medium/W4000 | 40 Вт | 3040 лм | 4000 K | W | Medium | IP65 | Без<br>сквозной<br>проводки.<br>Есть<br>аксессуары |
| 07238 | GALAD Bera<br>LED-40-Spot/W3000   | 40 Вт | 3040 лм | 3000 K | W | Spot   | IP65 | Без<br>сквозной<br>проводки.<br>Есть<br>аксессуары |



| Модификации |              |          |                |                                    |                      |         |                |            |
|-------------|--------------|----------|----------------|------------------------------------|----------------------|---------|----------------|------------|
| Код         | Наименование | Мощность | Световой поток | Цветовая температура/Цвет свечения | Цветность светодиода | Тип КСС | Степень защиты | Примечание |

▲ Габариты: 1215x66x40 мм

|       |                              |       |         |        |   |      |      |                                        |
|-------|------------------------------|-------|---------|--------|---|------|------|----------------------------------------|
| 07239 | GALAD Bera LED-40-Spot/W4000 | 40 Вт | 3040 лм | 4000 К | W | Spot | IP65 | Без сквозной проводки. Есть аксессуары |
| 07248 | GALAD Bera LED-40-Wide/W3000 | 40 Вт | 3040 лм | 3000 К | W | Wide | IP65 | Без сквозной проводки. Есть аксессуары |
| 07249 | GALAD Bera LED-40-Wide/W4000 | 40 Вт | 3040 лм | 4000 К | W | Wide | IP65 | Без сквозной проводки. Есть аксессуары |



## Примеры использования

