

Серия ULT

Модель: ULT-F32


Внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией перед началом установки и использования светильника. Сохраняйте инструкцию до конца эксплуатации прибора.

Общая информация. Назначение

Светодиодный светильник торговой марки Uniel предназначен только для внутреннего использования в жилых или общественных (офисы, магазины, др.) помещениях.

Основные параметры и характеристики

- Степень защиты от пыли и влаги – IP20.
- Светильник предназначен для работы в сети переменного тока с номинальным рабочим напряжением 230 В и частотой 50 Гц.
- Светильник предназначен для работы при температуре окружающей среды от 0 до +45°C и относительной влажности не выше 85%.
- Угол свечения 120°.
- Источник света – светодиоды.



Правила и условия безопасной эксплуатации

- Не используйте прибор вне помещений.
- Не оставляйте светильник включенным на долгое время без присмотра.

Правила и условия монтажа

Перед началом установки и использования светильника проверьте, соответствуют ли технические характеристики изделия, указанные в данной инструкции, параметрам электросети.

Подготовка к работе

- Освободите светильник от упаковки и внимательно проверьте его на факт отсутствия повреждений корпуса.
- Отключите электропитание.
- Снимите крышку основания. Протяните питающий кабель через отверстие к клеммам светильника.
- Прикрутите светильник шурупами к стене в месте установки.
- Подключите провода, поместив их в соответствующие клеммы светильника, и зафиксируйте их с помощью отвертки. Установите крышку основания на место.
- Установка завершена. Включите электропитание.

Меры предосторожности

- Не располагайте светильник вблизи легковоспламеняющихся и/или химических активных материалов.
- Не размещайте светильник на токопроводящих и сырых поверхностях.
- Не прикасайтесь к светильнику мокрыми руками или влажной тряпкой. При чистке светильника его необходимо отключать от электросети.
- Регулярно проверяйте исправность изоляции сетевого шнура и всех соединительных кабелей. В случае нарушения изоляции, во избежание поражения электрическим током, не исправляйте неисправность самостоятельно и незамедлительно обратитесь за помощью к квалифицированному специалисту.
- Во избежание перегрева светильника не размещайте его в местах с ограниченной вентиляцией воздуха.
- Не накрывайте светильник тканью и прочими легковоспламеняющимися материалами.
- Разъясните детям правила пользования электроприбором. Ограничьте возможность нежелательного контакта с прибором для маленьких детей и домашних животных.
- Запрещается пользоваться светильником с поврежденным корпусом и/или нарушенной изоляцией сетевого шнура и соединительных кабелей.

Чистка светильника

- Перед чисткой всегда отключайте прибор от сети питания.
- Протрите корпус изделия при помощи влажной тряпочки.
- Не используйте для чистки агрессивные химические или абразивные вещества. Не опускайте изделие в воду.

Гарантийные обязательства. Гарантийный срок

На светильник распространяется гарантия в течение 24 месяцев с момента приобретения изделия. Производитель гарантирует в течение указанного срока замену изделия или устранение неисправностей и отказов, возникших без вины потребителя, в течение 30 дней с момента заявления об этом потребителем.

Внимание! При нарушении настоящей инструкции по эксплуатации, а также при наличии явных признаков недопустимых воздействий на светильник (повреждения от ударов, следы залива водой, пыль, грязь и пр.) условия гарантии на изделие не распространяются.

Срок службы. Срок службы светильника составляет 50 000 часов. Срок годности – не ограничен.

Правила и условия хранения, транспортирования, реализации и утилизации

Хранение и перевозка производятся в соответствии с инструкциями (символами), указанными на упаковке товара. При перевозке не бросать и не подвергать воздействию влаги.

Для продажи через оптовые и розничные торговые организации.

При утилизации не выбрасывать в урну. Следует сдать в специализированный пункт сбора и выброса или опустить в специальную урну, предназначенную для сбора изделий из пластика.

Меры при обнаружении неисправностей

В случае обнаружения неисправности не пытайтесь исправить самостоятельно, следует позвонить по телефону +7 (499) 1825105 или обратиться на сайт www.uniel.ru

Сертификация

Производство сертифицировано и соответствует требованиям нормативных документов. Товар изготовляется в соответствии с ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

Компания Uniel постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие технические характеристики, а также внешний вид изделий.

Изготовитель: Uniel Lighting Co., Ltd. Юниэл Лайтинг Ко. Лтд. Синъю Норс Род 161, Синъю Девелопмент Зон, Линьпин, г. Ханчжоу, Чжэцзян Провинс, 311100, КНР. Сделано в Китае. www.uniel.ru, www.uniel.shop

Импортер: ООО «Юниэл-Восток», 690013, г. Владивосток, ул. Адмирала Кузнецова, д. 86. Тел.: +7 (4232) 737718.

Лицо, уполномоченное принимать претензии по качеству товара: ООО «ТК Юнимаркет» Россия, 129337 Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7 (499) 1825105, e-mail: retail@unimarket.org



Изделие	Номер серии	LV420821
	Дата изготовления	08 2021
Место продажи	Дата продажи	
Подпись продавца	Подпись покупателя	Дата обмена

По любым вопросам обращаться по адресу: ООО «ТК Юнимаркет» Россия, 129337 Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7 (499) 1825105 или на сайт www.uniel.ru

ULT сериясы

Үлгі: ULT-F32

Шамдалды орнатуды және пайдалануды бастамас бұрын берілген нұсқауларды мұқият танысып шығыңыз. Нұсқаулықты аспапты пайдалану мерзімінің соңына дейін сақтаңыз.

ЖАЛПАЫ АҚПАРАТ МАҚСАТЫ

Uniel сауда белгісінің жарық диодты шамдалы тек тұрғын немесе қоғамдық (кеңселер, дүкендер) жайлардағы ішкі жарықтандыру үшін арналған.

Негізгі параметрлері мен сипаттамалары

- Шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі IP20.
- Шамдал номиналды жұмыс кернеуі 230 В және жиілігі 50 Гц болатын айнымалы ток желісінде жұмыс істеуге арналған.
- Шамдал қоршаған ортаның температурасы 0-ден +45*С-қа дейін және салыстырмалы ылғалдылығы 85%- дан аспайтын жағдайда жұмыс істеуге арналған.
- Жарқыл бұрышы 120°.

Жарық көзі-жарық диодтары.

Қауіпсіз пайдалану ережелері мен шарттары

- Құралды ғимараттан тыс жерде пайдаланбаңыз.
- Шамдалды ұзақ уақыт қараусыз қосулы күйде қалдырмаңыз.


Монтаждау ережелері мен шарттары

Шамдалды орнатуды және пайдалануды бастамас бұрын, осы нұсқаулықта көрсетілген бұйымның техникалық сипаттамалары электр желісінің параметрлеріне сәйкес келетіндігін тексеріңіз.

Жұмысқа дайындық

- Шамдалды қаптамадан босатыңыз және оның корпусында зақымдану жоқтығын тексеріңіз.
- Электрлік қуат көзін өшіріңіз.
- Негіздің қақпағын алыңыз. Қуат көзі кабелін тесік арқылы шамдалдың клеммаларына тартыңыз.
- Орнату орнында шамдалды қабырғаға бұрандалармен бұраңыз.

- Сымдарды шамдалдың сәйкес клеммаларына орналастырып қосыңыз және оларды бұранда көмегімен бекітіңіз. Негіздің қақпағын орнына қойыңыз.
- Орнату аяқталды. Электрлік қуат көзін қосыңыз.



Сақтық шаралары

- Шамдалды тез тұтанатын және/немесе химиялық белсенді материалдарға жақын қоймаңыз.
- Шамдалды ток өткізгіш және дымқыл беттерге қоймаңыз.
- Шамдалды дымқыл қолмен немесе дымқыл шүберекпен ұстамаңыз. Шамдалды тазалау кезінде оны электр желісінен ажырату керек.
- Желілік шнурдың оқшаулағышын және барлық жалғағыш кабельдердің бүтіндігін үнемі тексеріп отырыңыз. Оқшаулау бұзылған жағдайда, электр тогымен зақымданудың алдын алу үшін ақаулықты өзіңіз түзетпеңіз және дереу білікті маманның көмегіне жүгініңіз.
- Шамдалдың қызып кетуіне жол бермеу үшін оны ауа желдеткіші шектеулі жерлерде орналастырмаңыз.
- Шамдалды шүберекпен және басқа жеңіл тұтанатын материалдармен жаппаңыз.
- Балаларға электр құралдарын пайдалану ережелерін түсіндіріңіз. Кішкентай балалар мен үй жануарлары үшін аспапқа жанасу мүмкіндігін шектеңіз.
- Корпусы зақымдалған және/немесе желілік шнурдың және жалғағыш кабельдердің оқшаулағышы бұзылған шамдалды пайдалануға тыйым салынады.

Шамдалды тазалау

- Тазалау алдында әрқашан аспапты қуат көзі желісінен ажыратыңыз.
- Бұйымның корпусын дымқыл шүберек көмегімен сүртіңіз.
- Тазалау үшін агрессивті химиялық немесе абразивті заттарды пайдаланбаңыз. Бұйымды суға түсірмеңіз.

Кепілдік міндеттемелер. Кепілдік мерзімі

Шамдалға кепілдік бұйымды сатып алғаннан бастап 24 ай бойы таралады. Өндіруші көрсетілген мерзім ішінде бұйымды ауыстыруға немесе тұтынушының кінәсізін туындаған ақаулықтар мен істен шығуларды жоюға тұтынушы бұл туралы өтініш берген сәттен бастап 30 күн ішінде кепілдік береді.

Назар аударыңыз!

Пайдалану жөніндегі осы нұсқаулық бұзылған кезде, сондай-ақ шамдалға жол берілмейтін әсер етудің айқын белгілері болған кезде (соққудан зақымдану, су құю іздері, шаң, кір және т. б.) бұйымға кепілдік шарттары қолданылмайды. Қызмет көрсету мерзімі Шамдалдың қызмет ету мерзімі-50 000 сағатты құрайды. Жарамдылық мерзімі: шектелмеген. **Сақтау, тасымалдау, өткізу және кәдеге жарату қағидалары мен шарттары** Сақтау және тасымалдау тауардың қаптамасында көрсетілген нұсқаулықтарға (символдарға) сәйкес жүргізіледі. Тасымалдау кезінде лақтырмаңыз және ылғалдың әсеріне ұшыратпаңыз. Көтерме және бөлшек сауда ұйымдары

арқылы сату үшін арналған. Кәдеге жарату кезінде жәшікке тастамаңыз. Арнайы жинау және шығару пунктіне тапсыру немесе шыныдан, пластиктен жасалған бұйымдарды жинауға арналған арнайы жәшікке тапсыру керек.

Ақаулықтарды анықтау кезіндегі іс шаралар

Ақаулық анықталған жағдайда өздігіңізден түзетуге тырыспаңыз, +7(499)1825105 телефонына қоңырау шалыңыз немесе www.uniel.ru сайтына жүгініңіз.

Сертификаттау

Өнім сертифициталған және нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес келеді. Тауар КО ТР 004/2011, КО ТР 020/2011, ЕАЭО ТР 037/2016 сәйкес дайындалады. Uniel компаниясы бұйымдарды үнемі жаңғыртады және техникалық сипаттамаларын, сондай-ақ бұйымның сыртқы түрін жақсартатын өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады.

Өндіруші: UNIEL LIGHTING CO, LTD. Юниэл Лайтинг Ко. Лтд. Синцяо Норс Роад 161, Синцяо Девелопмент Зон, Лин ыпин, Ханчжоу қалы, Чжэцзян Провинс, 311100, ҚХР. Қытайда жасалған, www.uniel.ru, www.uniel.shop

Импорртаушы: "Юниэл-Восток" ЖШҚ, 690013, Владивосток қаласы, Адмирал Кузнецов көшесі, 86-үй. Тел.: 7(4232)737718. Тауардың сапасы бойынша шағымдарды қабылдауға уәкілетті ұлға: "ТК Юнимаркет" ЖШҚ, Ресей, 129337 Мәскеу, Хибинский даңғылы, 20 үй, тел.: +7(499) 1825105, e-mail: retail@unimarket.org.



Бұйым	Сериялық нөмірі	LV420821
Сату орны	Өндірілген күні	08 2021
Сатушының қолы	Сатып алушының қолы	Алмасу күні

Кез келген сұрақтар бойынша мына мекен-жайға хабарласыңыз: "ТК Юнимаркет" ЖШҚ, 129337 , Ресей, Мәскеу, Хибинский даңғылы, 20 үй, тел.: +7 (499) 1825105 немесе www.uniel.ru сайтына жүгініңіз.