



## **Радиатор масл. ENGY EN-1311 (11секц.) 2.3 кВт**

Мощность 2300 Вт

11 секций

Регулируемый термостат

Регулировка мощности

Защита от перегрева

Световой индикатор работы

Колесики для перемещения

Место для хранения шнура

Рекомендуемая комфортная площадь обогрева, кв.м  
-35

Длина сетевого шнура, м -1,5

Функция отключения при перегреве -нет

Защита от замерзания -нет

Функция автоматического отключения при  
опрокидывании-нет