



Материнская плата MSI B550 GAMING GEN3 AM4,4DDR4,2PCI-Ex16,4PCI-Ex1,1M.2,6SATA3, 2USB3.2 GEN2,4USB3.2Gen1 (970321)

Технические характеристики

Основные характеристики	Маркетинговый признак производителя (категория)	AMD
	Серия продукции	Gaming
	Разъем для процессора	AM4
	Разъемов для установки процессора, шт	1
	Максимальная TDP центрального процессора, Вт	105
	Позиционирование использования	Desktop
	Производитель чипсета	AMD
	Чипсет	AMD B550
	Частота системной шины, МГц	100
Оперативная память	Тип оперативной памяти	DDR4
	Форм-фактор модуля памяти	DIMM
	Количество слотов памяти, шт	4
	Режим работы памяти	2-канальный
	Максимальная частота памяти ОС (overclocked), МГц	4400
	Минимальная частота памяти, МГц	2133
	Максимальный объем памяти, ГБ	128

Графическая подсистема	Графический чипсет	Зависит от используемого процессора
	Поддержка CrossFireX	2-Way
Слоты расширения	Версия PCI Express	3.0
	PCI-Ex16	2
	PCI-Ex1	4
	Внимание	Характеристики слотов PCI-E (количество линий) следует уточнять на сайте производителя
Внутренние разъемы	SATA 6 Гб/с	6
	Поддержка RAID-массивов SATA	0, 1, 10
	USB 3.2 Gen1 внутр.	2
	USB 2.0 внутр.	4
	Com порт (RS232, Serial, DB9) внутр.	1
	LPT порт (IEEE-1284, Parallel, Print) внутр.	1
Аудио	Аудиочипсет	Realtek ALC897
	Количество каналов аудио	7.1
Разъемы на задней панели	USB 3.2 Gen2	2
	USB 3.2 Gen1	2
	USB 2.0	2
	Количество разъемов Type A	6
	Сетевой контроллер	Realtek RTL8111H
	RJ45	1
	Линейный вход	1
	Микрофонный вход	1
	7.1 Выход	1
	DVI-D	1
	HDMI	1
Электропитание	Основной разъем питания	24pin
	Разъем питания процессора	8pin
	Разъемов для вентиляторов 4 pin	6

Прочие характеристики	BIOS	256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS
	Форм-фактор	ATX
	Ширина, мм	305
	Глубина, мм	244
	Вид поставки	RTL
	Ссылка на описание	https://ru.msi.com/Motherboard/B550-GAMING-GEN3/Specification
	Комплект поставки	Материнская плата, инструкция, комплект кабелей, крепежный комплект, заглушка панели I/O, диск с ПО
Не используется	Поддержка ECC	Нет

Обратите внимание!

Внешний вид товара, комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений.
При заказе оборудования, проверяйте заявленные характеристики на официальных сайтах производителя.