



Подходит для использования с LL-892

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Провод с коннектором



SD-карта с установленными программами

8 двойных клеммных колодок для подключения проводов к контроллеру

DMX-контроллер LD150 предназначен для управления фасадными линейными RGB-прожекторами серии LL-892 TM «FERON», а также аналогичными DMX-устройствами, работающими на чипах серии SW-D.

Воспроизведение программ происходит с SD карты памяти, которая идет в комплекте поставки контроллера. На карту предварительно установлено более 60 программ работы светильников.

Имеется возможность одновременной синхронизации работы нескольких DMX-контроллеров.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Контроллер оснащён 60-ю встроенными программами
- Может использоваться как с низковольтными светильниками 24V, так и со светильниками на 220V
- Имеет возможность регулировать скорость динамических режимов освещения
- Имеет функцию автоматической адресации подключённых светильников
- Не требует дополнительных настроек
- Доступная цена

Модель	LD150
Артикул	32260
Мощность:	3W
Напряжение:	AC 85-265V/50Hz
Цветовая тем-ра/цвет свечения:	RGB
Габаритный размер:	45x122x192мм
Материал корпуса:	алюминий
Цвет корпуса:	черный
Степень защиты:	IP20
Класс защиты:	III
Рабочая температура:	от -10 до +40°C
Гарантия:	1 год

EAC IP20 III



www.feron.ru