Расширитель LR1002-1EC позволяет увеличить передачу данных и питания PoE 802.3 at/af, ePoE с помощью коаксиального кабеля.

Устройство работает со стороны сетевого коммутатора PoE.

Порты LAN:	1шт.RJ45
Порты передачи:	1шт.BNC
Скорость передачи:	10 / 100Mbps Full Duplex
Дальность передачи:	max. 1000m @ 10Mbps , max. 400m @ 100Mbps Диапазон передачи данных и питания сильно зависит от используемого кабеля и мо для питания приемника
Защита:	От перенапряжения
Основные характеристики:	• Plug & Play • Автодетектор MDI/MDI-X - автоматическое обнаружение режима передачи данны • Поддержка для камер IP и сетевых устройств • Простая установка - не требует настройки адреса IP и MAC • Устройство для передачи использует 4 пары витой пары • Устройство работает со стороны сетевого коммутатора PoE • Возможность монтажа на стене или на рейке DIN TS-35
Питание:	• ePoE • PoE (802.3af/at)
Вес:	0.062kg
Размеры:	79 x 64 x 23mm
Производитель/ Марка:	DAHUA

Гарантия:	**3 года**